

(海洋王BTC8200 BTC8210) 防爆投光灯 100W

产品名称	(海洋王BTC8200 BTC8210) 防爆投光灯 100W
公司名称	浙江海洋王防爆电器有限公司
价格	1200.00/套
规格参数	功率:70-400 电压:220
公司地址	浙江省温州乐清市柳市方斗岩工业区
联系电话	18758775735

产品详情

(btc8200\btc8210) 防爆投光灯 70/100w油田投光灯 低价直销

(海洋王btc8200\btc8200) 适用范围：

btc8200\btc8200) 适用于易燃易爆场所和各种室内外作业、施工现场及装置、设施的大范围投光照明需要海btc8200\btc8200) 性能特点：

海洋王btc8200\btc8200) 隔爆型最高防爆等级，能在各种易燃易爆场所安全使用。（

海洋王btc8200\btc8200) 采用高效气体放电灯作光源，灯泡平均使用寿命达到10000小时。（

海洋王btc8200\btc8200) 外壳采用进口轻质合金，辅以多重减压抗震设计，抗冲击性能良好。（

海洋王btc8200\btc8200) 采用高科技表面喷涂技术，耐磨抗腐，防水防尘，适用于各种恶劣环境。（

海洋王btc8200\btc8200) 具有良好的电磁兼容性、不会对各种电器、输电网络造成任何干扰。（

海洋王btc8200\btc8200) 体积小，重量轻，安装操作简单方便，可采用座式、壁挂式、吸顶式等多种安装方式。（

海洋王btc8200\btc8200) 使用方法：

根据工作现场的实际需要确定灯具的安装位置和方式，再根据灯具到电源接点的距离准备相应长度的8~14 mm三芯电缆线。

打开镇流器端盖，旋松镇流器电缆引入口的压紧螺母，将灯具电缆线、电源电线分别穿过压紧螺母引入到镇流器内部接线端子处，连接固定，再分别旋紧电缆线压紧螺母和紧固镇流器端盖。

按确定的安装位置和方式将灯具和镇流器安装好，再将镇流器输入电缆线的另一端按防爆要求接通220v电源即可照明。

旋松灯头支架底部的螺钉，可将灯头支架左右360°旋转调节照明方位；旋松灯头支架两侧的螺钉，根据照明需要上下调节好灯头的照明角度，再将螺钉紧固。

更换灯泡时，用合适的螺丝刀或其他工具插入前盖侧面两个凸起部位的孔内旋下前盖，取出坏灯泡，更换新灯泡。警告：安装及维护灯具时，必须先断开电源。

(海洋王btc8200\btc8200) 注意事项：

必须使用本公司配备的专用镇流器。

使用时，灯具表面有一定的温升，属正常现象；透明件中心温度较高，不得触摸。安装灯具时，应将灯具就近安全接地。

(海洋王btc8200\btc8200) 技术参数

: 额定电压: 220vac 50hz 外壳防护: ip65

进线口螺纹: g3/4 引入电缆: 8~ 10mm (灯具) 8~ 14mm (镇流器箱)

外形尺寸: 180×242mm (灯具) 314×241×88mm (镇流器箱)

总重量:4.3kg (灯具) 4.2kg (镇流器箱) (

海洋王btc8200\btc8200) 品质保证:btc8200\btc8200)

本产品严格按照iso9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品质量高于国家标准,完全达到设计要求,产品实行7年保用,光源保用一年,自购买之日起7年内,产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护.