

耳机售后维修 无线耳机 音箱400客户热线电话

产品名称	耳机售后维修 无线耳机 音箱400客户热线电话
公司名称	北京新亿凯科技有限公司
价格	100.00/件
规格参数	
公司地址	海淀区西小口路88号-3幢3层3015
联系电话	13522720995

产品详情

耳机售后维修 无线耳机 音箱400客户热线电话

耳机

1. 膜塌陷、膜开裂、膜脱落、进铁粉的处理方法

一般耳机有破音、杂音、低音缺失的故障时一般考虑可能是以上的原因造成的。首先,打开耳机外壳,对于软套结构耳机的先取下来软套,再用尖头镊子等尖细的工具一点点挑开铁网和钢罩等,直到膜全部暴露出来即可。硬壳的耳机可先用一平头小螺丝刀在连接缝处划一圈,然后一般的可轻松打开,终使膜全部暴露出来。大耳机另当别论,总之要使耳机膜全部暴露出来,以方便操作。膜塌陷,对于膜塌陷的故障,可用镊子夹一小块双面胶,轻轻地将膜塌陷的地方粘着提起来。注意控制力度的大小。膜恢复后装回原样即可。膜开裂,修复的可能性不大,即使修好音质也会受损。不过也有处理成功的,音质损伤程度很轻,可以忽略。即用针蘸一点704胶(也叫硫化硅胶),涂在裂缝处。注意不要太厚,覆盖住裂缝即可。然后装好外壳。切记不要立即去试听,应该放置两天后再试。因为硫化硅胶干得较慢。膜脱落,用704或者鱼珠胶涂少许,能粘住即可。注意粘平压紧。装回放置一天即可。进铁粉,用棉签蘸水后把铁粉沾下来,然后再处理膜塌陷。

2. 音圈断线的处理方法

如果耳机没声而测量线材是好的。测量单元后面的两焊点间不导通。则判定为音圈断线。现在绝大多数耳塞一般都改为从膜侧边引线,虽然这会对音质会有一些影响,但却使引出线震断的可能性大大降低。尽管如此仍然经常会因人为因素使单元转动将线蹭断。维修时可用刀片把膜揭起来,然后将音圈线用针尖挑起来。将两根线分开然后将线沿绕线方向相反的方向将线扯出来一些,用力应十分谨慎,并注意两根线的方向不同。如果不能扯动就不要用力去扯,而应用一根细细的耳机线将音圈线接长。弥线时好有放大镜辅助,要在线上镀锡,再用尖头烙铁将线焊上。并用704胶将线粘贴在耳机膜上。然后粘上耳机膜,把引出来的两

根音圈线焊在后面的焊点上。用热熔胶将托后面的线保护一下,以防止再被蹭断。一般膜上面带铜圈的耳机修复成功率会高一些,对音质的影响也会更小一些。

3.耳机线断线、耳机线开裂的处理方法

耳机断线一般多发生在耳机插头后、耳机分线和耳机单元出线等部位。耳机插头处,当耳机接触不良时。动插头处有反应说明断线在此处。从此处剪断耳机线。然后把线剥开找到断线的部位,把线芯剪齐整。线一共有4根分别是左声道、左声道地、右声道、右声道地,用颜色加以区分。对于插头是三极的左右声道的地是连接在一起的。耳机线外面包有绝缘漆,所以直接用表测是测不出来的,应先给线头镀上锡。具体操作方法是,先在线上涂上松香或者焊锡膏,然后用蘸锡的烙铁烫直到焊锡将线浸润。然后能拆开耳机壳用表测一下四根线排查其他断线处。如果正常说明只有这一个断线处。然后将耳机头外面的软套

维修-服务理念：

【经营理念】质量是中心发展的基石;诚信是人格的标志。

【服务标准】客户永远是对的

【服务承诺】只要您拨打一个电话，剩下由维修中心为您服务

【服务作风】快速反应是维修中心的服务标准

【服务理念】客户的满意是我们大的骄傲

【服务目标】努力让每一位满意。