

上柴发电机组维修 SC25G690D2

产品名称	上柴发电机组维修 SC25G690D2
公司名称	东莞市广力机电设备有限公司
价格	3200.00/台
规格参数	上柴:30KW-2000KW
公司地址	水口村金富路28号
联系电话	13925828959 13925828959

产品详情

上柴发电机组维修 SC25G690D2

我公司技术人员队伍拥有发电机组和配电系统的多年维修机组经验，能对发电机组的故障作出正确分析判断，并按实际情况进行三级(A,B,C，小修,中修，大修)维修和保养。

一、A级柴油发电机组维修保养

(一)、每日：

- 1) 检查发电机工作日报。
- 2) 检查发电机：机油平面，冷却液平面。
- 3) 日检发电机有无损坏、渗漏，皮带是否松弛或磨损。

(二)、每周：

- 1) 重复每日的A级检查。
- 2) 检查空气滤清器，清洁或更换空气滤清器芯子。
- 3) 放出燃油箱及燃油滤清器中的水或沉积物。
- 4) 检查水过滤器。
- 5) 检查起动蓄电池及电池液，必要时添加补充液。

6) 起动发电机并检查有无异响。

7) 用空气泵及清水洗冷却器前后端的散热片上的灰尘。

二、B级柴油发电机组维修保养

1) 重复A级每日和每周的检查。

2) 更换发电机机油。（机油第一次使用更换周期为50小时，以后为250小时或一个月）

3) 更换机油滤清器。（机油滤芯第一次使用更换周期为50小时，以后为250小时或一个月）

4) 更换燃油滤清器滤芯。（更换周期为250小时或一个月）

5) 更换冷却液或检查冷却液。（水滤芯更换周期为250-300小时，在冷却系统中加注补充冷却液DCA）

6) 清洁或更换空气滤清器。（空气滤清器更换周期为400-600小时）