

# 好科星HKXDY-250V40A电镀电源

产品名称	好科星HKXDY-250V40A电镀电源
公司名称	深圳市好科星电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区福永街道和平村和秀西路68宝祥和工业园A栋
联系电话	86-075533813991 13510244545

## 产品详情

深圳好科星电子有限公司-专业生产开关电源、电镀电源、直流电源、通信电源、高压电源、稳压电源等产品的厂家，是深圳最优秀的开关电源厂家之一。

### 主要技术参数

- 1 输入电压：AC220V  $\pm$  15%，50Hz；当输出电压降低时允许输入电压下限相应下降。
- 2 输出稳压值可调范围：(0 ~ 250)V；输出恒流值可调范围：(0 ~ 40)A。
- 3 源电压调整率：稳压 0.5%；负载调整率：稳压 1%；恒流 2%。
- 4 整机效率：86%；纹波电压：总纹波电压Vpp 3%。
- 5 输出电压：显示准确度  $\pm$  1.5%；输出电流：显示准确度  $\pm$  2%。
- 6 开机输出电压过冲：2%。
- 7 绝缘电阻：输入 - 输出：20M；输入 - 机壳：20M；输出 - 机壳：80M。
- 8 绝缘强度：输入 - 输出：AC1500V，10mA，1分钟；

输入 - 机壳：AC1500V，10mA，1分钟；输出 - 机壳：AC1500V，10mA，1分钟。

9 整机过热保护温度阈值：(75 ~ 85) 。

10 平均无故障时间： 50000h。

11 外形尺寸：255(宽) × 176(高) × 510(深)mm；整机重量：净重约16.5kg。

12 散热风道：内部散热风道前进后出。

## 操作方法及注意事项

1 开箱：开箱时应检查箱内随机附件：使用说明书一份。

2 通电前检查：经过储存与运输的电源通电前应检查运输中的受损情况，如螺丝是否松动，外观有无异样，电源线、接线柱是否震脱以及是否受潮等，如有上述现象发生应及时妥善处理。

3 前面板布局：电源控制开关，过热、恒流指示发光管，调电压、调电流电位器，输出电压、电流数显表。

4 数显表有显示即表示电源处于通电运行状态。

5 “过热”发光管亮表示电源处于暂时过热关机的保护状态，稍候待内部温度下降会自动恢复。

6 开机启动有(1 ~ 5)秒的延时过程。

**本产品保修一年，终生维护！**