

变压器测试专用变频电源

产品名称	变压器测试专用变频电源
公司名称	东莞市柏云电气设备有限公司
价格	4580.00/台
规格参数	品牌:卓尔凡电源 电压参数:三相380v 单相380v 工作频率:50HZ/60H或400HZ
公司地址	广东省东莞市东城街道莞龙路东城段162号1栋116室
联系电话	0769-86866156 13790282216

产品详情

变压器测试专用变频电源 三相交流变频电源 单相交流变频电源 测试专用变频电源380v

三相变频电源技术参数：

型号

8003

8006

8010

8015

8020

8030

8045

8060

输出容量

3KVA

6KVA

10KVA

15KVA

20KVA

30KVA

45KVA

60KVA

交流输入

单相380v/50Hz,60Hz 三相380v/50Hz,60Hz

交流输出

相数

三相 (相位差 $120^{\circ} \pm 2^{\circ}$)

电压

低档

相电压0V ~ 150V (线电压0V ~ 260V)

高档

相电压0V ~ 300V (线电压0V ~ 52V)

频率

40Hz ~ 70Hz , 50Hz , 60Hz

电流

低档

8.4A

16.8A

28A

42A

58A

84A

126A

168A

高档

4.2A

8.4A

14A

21A

29A

42A

63A

84A

指示/解析度

数位频率表

4位数 解析度：0.1Hz

数位电压表

4位数 解析度：0.1V

数位电流表

4位数 解析度：4A 0.01A 4A以上0.01A

数位功率表

4位数 解析度：200W以下：0.1W 200W以上：1W

数位因数表

4位数 解析度：0.001

单相变频电源技术参数：

型号

8005

8010

8020

8030

8050

80100

80150

80200

输出容量

500W

1KVA

2KVA

3KVA

5KVA

10KVA

15KVA

20KVA

交流输入

电压

$220 \pm 10\%$ 或 $380 \pm 10\%$

频率

50Hz,60Hz

交流输出

相位

单相

电压

低档

相电压0V ~ 150V连续可调

高档

相电压0V ~ 300V连续可调

频率

40Hz ~ 70Hz , 50Hz , 60Hz , 100Hz , 200Hz

电流

低档

4.2A

8.4

16.8

25

42

84

126

168

高档

2.1A

4.2

8.4

12

21

42

63

84

指示/解析度

数位频率表

4位数 解析度：0.1Hz

数位电压表

4位数 解析度：0.1V

数位电流表

适用范围：研发、制造、品管试验 外销家电产品测试

航空、船舶、电源模拟 电子安定器测试

国防、军事、研究单位 交换式电源测试

电器产品寿命测试 电脑显示器测试

影印机、OA产品测试 冷气、压缩机测试

PTC电暖器测试 变压器、马达测试

变频电源