

# 高原25千瓦静音汽油发电机

产品名称	高原25千瓦静音汽油发电机
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TOTO25 启动方式:电启动 品牌:大泽动力
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	15692173681 15692173681

## 产品详情

高原25千瓦静音汽油发电机

如何换油

- 1.将发电机组放在平坦的表面上，启动发动机几分钟，以提高机油温度，然后停止发动机。
- 2.卸下掉落的油螺栓
- 3.在发动机下方放置一个油盆，卸下放油螺钉，油可以从曲轴箱油箱中排出。
- 4.检查放油螺钉密封圈和橡皮筋。如果损坏，请立即更换。
- 5.重新安装重放油螺钉并拧紧
- 6.将油降低到油量表栅格的上部位置

汽油发电机或励磁机各绕组有严峻短路 电枢绕组短路，一般有显着过热，励磁绕组短路，可由其支流电阻值来断定。替换损坏的绕组。便利、牢靠的冷发起，加热器装在进气歧管，使得发起机在环境温度低时简略发起。一起，低阻力增压器和反响敏捷的喷油体系使发起机具备在很短的康复时刻内具有较高的接受载荷的才干；

型号：TOTO25

## 发电机参数

额定功率：25KW

备用功率：26KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8

相 数：单三相

发电机类型：静音

## 发动机参数

发动机型号TO-465F1

耗油量:395g/kw.h

油箱容积：25L

润滑油容量：3.3

发动机排量：1.5L

气缸数量：直列 四缸 水冷 8气门

绝缘等级：H

启动方式：电启动（选配全自动）

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

防冻液：4L

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油

## 整机参数

工作时间：8-12H

噪音 ( db ) 7M : 68-75

燃油表 : 有

电压表 : 有

输出指示灯 : 有

机器重量 : 285/320kg

外形尺寸 : 1130\*716\*653mm

高原25千瓦静音汽油发电机1、汽油发电机组应设备平稳，机组固定脚下应设备不少于2公分橡胶减震器。

2、汽油发电机组应设备在通风好，散热疏通无尘土的当地。

3、运用有必要带负荷在50%以上，不得过80%，经过60小时磨合作业，方可投入正常运用。

4、发电机组正常按额外功率的80%运用。

5、不同规范的光滑油制止混合运用。

6、冰冷气候，应运用防冻冷却液或停机冷却后翻开一切放水阀，防止冻裂机体。

7、汽油发电机组起动电瓶需求定时查看，般15天内查看1次。