

# 消防应急30千瓦汽油发电机

产品名称	消防应急30千瓦汽油发电机
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TOTO30 启动方式:电启动 品牌:大泽动力
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	15692173681 15692173681

## 产品详情

消防应急30千瓦汽油发电机

汽油发电机机组的根本原理及结构

- 1、汽油发电机组是以汽油发起机作为动力源，经过带动发电机定转子导体间彼此动力切开磁力线发生电流，来完结向用电器供应移动电源的产品。
- 2、汽油发电机组由于调压办法的不同，分为有刷发电机组和无刷发电机组。汽油发电机组要由汽油机、发电机定转子、调压器（有刷）或电容（无刷）、操控面板组成。

消防应急30千瓦汽油发电机汽油发电机组空气滤清器怎样保护保养？

汽油发电机组空气滤清器怎样保护保养汽油发电机组空气滤清器的滤芯是较易污染和阻塞的部位。如阻塞，会发生发起困难、油耗增大、功率下降等缺陷。

关于纸质式滤芯的汽油发电机组空气滤清器而言，用空气压缩机将滤芯的污物吹净即可，如用空气压缩机吹不净，则需替换新滤芯。关于泡沫式滤芯而言，其清洗办法如下：旋松空气滤清器盖罩绷簧，撤除外罩盖及空气滤清器滤芯；在非燃性或高闪点溶剂中将滤芯洗净，并使其彻底枯燥；然后将滤芯浸于清洁的机油中，并挤出过量的机油；设备曾经，滤清器边际涂上一些光滑脂，以加强密封。在铲除滤芯进程中，不行改动，避免滤芯破损。在机组作业进程中，如不装空气滤清器，就有或许使尘土或异物进入汽缸，构成汽油发电机组的发起机缺陷。

型号：TOTO30

## 发电机参数

额定功率：30KW

备用功率：31KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/0.9/1.0

相 数：单三相

发电机类型：励磁电机

## 发动机参数

发动机型号TO-491

耗油量: 395g/kw.h

油箱容积：25L

润滑油容量：4

发动机排量：2.23L

气缸数量：直列 四缸 水冷 8气门

绝缘等级：H

启动方式：电启动(选配全自动)

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

防冻液：8L

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油 夏季 15w/30 冬季10w/30

## 整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M : 68-78

燃油表 : 有

电压表 : 有

输出指示灯 : 有

机器重量 : 480/500KG

外形尺寸 : 1300\*780\*840mm

消防应急30千瓦汽油发电机汽油发电机的日常保护 :

在每次运用发电机前应做下列查看 , 以确保发电机安全正常的运用。

- 1 . 查看油箱中的汽油是否足够。
- 2 . 查看油路开关和输油管路是否有漏油渗油现象。
- 3 . 查看机油油位是否处于机油标尺网状格之间。
- 4 . 调查机油油质 , 承认是否需求替换。
- 5 . 查看发起电池电压是否在12V以上 , 并调查电池外观是否有破损漏液现象。
- 6 .  
如发电机长时刻不必 ( 一个月以上 ) , 发起电池会因为自放电而亏电 , 请用外接充电器给电池充电。