

惠州市plc维修维护保养

产品名称	惠州市plc维修维护保养
公司名称	惠州市都能电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	惠州市仲恺大道263号华裕居1单元10层06号房
联系电话	07522037946 13528089600

产品详情

惠州市PLC维修维护保养

PLC在投入运行前维护保养注意事项，PLC试运行和维护保养应注意以下事项，以防损坏PLC而造成不应有的重大损失。这就是PLC的维护保养的重要性。

(1) 不要触摸通电端子，以防感应发生误动作。

(2) 清洁及紧固端子须在关闭电源后进行。如在通电中进行易引起干扰或损坏内部元件。

(3) 正确连接存储器备用电池，不要分解、加热、充电、短接等。

(4) 对于改变运行程序，强制输出运行、停止等操作，须熟读《使用手册》，确认十分安全之后进行。

(5) 装卸存储卡盒时，请切断电源。

(6) 不要分解，改造PLC。

(7) 装卸扩展电缆等连接电缆，须在电源切断之后进行。

1.PLC定期保养检查内容

(1) 存储器备用锂电池需要3-5年更换1次。内置存储器、EPROM存储器、EPROM存储卡盒的电池应3年更换一次，备用电池的寿命为5年。FX-ROM-8型存储卡盒的电池应2年更换1次，备用电池的寿命为3年。电池自然放电现象，更换时需要确认电池质量是好的，否则实际更换期要大为缩减。

(2) FX2N锂电池不能靠近其他发热体，不能让阳光直照，机内温度不得异常升高，不能有粉尘、导电性尘埃落入机中，不允许有腐蚀性气体侵入。

2.PLC电池的更换

当“BATT.V”LED灯亮，表示PLC电池电压较低，从亮灯算起，1个月内PLC电池还有效，应尽快更换电池，以免因停电而造成损失。更换电池按照以下步骤进行：

(1) 关闭可编程控制器电源。

(2) 用手指握住面板盖左角，抬起右侧，卸下面板板盖。

(3) 从电池架取出旧电池，拔出旧电池插座。

(4) 在插座拔出后的20S内插入新电池的插座。

(5) 把锂电池插入电池架，装上面板盖。

在对PLC进行维护保养时要注意当电池电压下降到一定值后，PLC的RAM存储器的程序内容、电池后备方面的各种存储器就没有了停电保持功能。计数器的设定采用数据寄存器时，电压下降到一定值，设定值会有变化。

