## CHAMPION志成冠.军蓄电池6-FM-20/12V20AH

产品名称	CHAMPION志成冠.军蓄电池6-FM-20/12V20AH
公司名称	北京国申兴业科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:CHAMPION志成冠军 型号:6-FM-20 产地:中国大陆
公司地址	北京市海淀区知春里31号
联系电话	4001016765 13121901953

## 产品详情

## 电池寿命:

循环使用寿命

电池采用100深度放电,其充电电流不超过0.25CA,充电电压小于2.4-2.5V/单体,且充入的容量为放出容量的120%时,寿命可达300次以上。见F5。

## 浮充使用寿命

FM、GF型充电电压在2.25-2.30V/单体,温度在15-25°C时,寿命达8-10年见F6,GFM型充电电压2.23-2.25V/单体,温度在15-25°C时,寿命达15年见F7。

.为提高防震能力,电池架应采用地脚螺栓加固 , 蓄电池的运行维护

4.电池荷电出厂,故在运输、安装过程中防止电油短路,谨防电池与电池金属钢奖或金属箱内的金属结构件接

触而造成短路。 1.蓄电池在运行过程中,应做好完整的运行展历记录,记录相关电池电压、电流、环境温度等相关数据和记录时间。

5.电池在安装导线时,应使用绝缘工具,操作老戴维缘手套,并除去个人金属物件如手表、手链等。 2每半年检查一次连接端子的紧固状况,如连接条脏污或连接不牢易引起电池过热或打火,严重的

6电池的连接要拧紧连接螺栓,扭矩11.3NM为宜防止由于连接松动产生电池过热及电池打火。 可造成重大事故。

7不同型号,不同性能的电池不能要田,在安结支媒连援件时,应认直拾查每口由流的邦性连接器不正确

,就 3.蓄电池在运行中,如果电池电压异常、表面有揭伤(电池柚、盖有裂纹或变形)电池液海漏、电池 温度异

电池的正极与充电设备的正极相连接,色极与充电设备的负极相连接,谨防反极。常,应及时查找故障原因。

4.蓄电池外表面要用净水清洗,不能用有机溶剂清洗,要求保证蓄电池使用环境干燥、清浩、通风。