

淮北相山区出租UPS电源 相山区大型发电机租赁 物流直达 全国供应

产品名称	淮北相山区出租UPS电源 相山区大型发电机租赁 物流直达 全国供应
公司名称	山东聊动机械设备有限公司
价格	666.00/件
规格参数	
公司地址	山东省聊城市东昌府区古楼街道建设西路香江光彩大市场一期西3街2号（注册地址）
联系电话	15106853088

产品详情

市电有电时，UPS出现市电断电告警。

可能原因:

- 1)、市电输入空开跳闸。
- 2)、输入交流线接触不良。
- 3)、市电输入电压过高、过低或频率异常。
- 4)、UPS输入空开或开关损坏或保险丝熔断。
- 5)、UPS内部市电检测电路故障。

处理方法：

- 1)、检查输入空开。
- 2)、检查输入线路。
- 3)、如市电异常可不处理或启动发电机供电。
- 4)、更换损坏的空开、开关或保险丝。
- 5)、检查UPS市电检测回路。

2、市电正常时，UPS输出正常；市电断电后，负载也跟着断电。

可能原因：

- 1)、由于市电经常低压，电池处于欠压状态。
- 2)、UPS充电器损坏，电池无法充电。
- 3)、电池老化、损坏。
- 4)、负载过载，UPS旁路输出。
- 5)、负载未接到UPS输出。
- 6)、长延时机型的电池组未连接或接触不良。
- 7)、UPS逆变器未启动（UPS面板控制开关未打开），负载由市电旁路供电。
- 8)、逆变器损坏，UPS旁路输出。

处理方法：

- 1) A、在市电电压正常时对电池充足电。
B、启动发电机对电池充电。
C、在UPS输入端加稳压器。
- 2)、检查充电器。
- 3)、更换电池。
- 4)、减少负载。
- 5)、将负载接到UPS的输出。
- 6)、检查电池组是否接对、接好。
- 7)、启动逆变器对负载供电（打开面板控制开关）。
- 8)、检查逆变器。

3、UPS无法启动。

可能原因：

- 1)、电池长期放置不用，电压低。
- 2)、输入交流、直流电源线未连接好。

- 3)、UPS内部开机电路故障。
- 4)、UPS内部电源电路故障或电源短路。
- 5)、UPS内部功率器件损坏。

处理方法：

- 1)、将电池充足电。
- 2)、检查输入交流、直流线是否接触良好。
- 3)、检查UPS开机电路。
- 4)、检查UPS电源电路。
- 5)、检查UPS内部整流、升压、逆变等部分的器件是否损坏。
- 6)、UPS在正常使用时突然出现蜂鸣器长鸣告警。

可能原因：

- 1)、用户有大负载或大冲击负载启动。
- 2)、输出端突然短路。
- 3)、UPS内部逆变回路故障。
- 4)、UPS保护、检测电路误动作。

处理方法：

- 1)、A、负载投入时按先大后小的顺序。
B、增大UPS的功率容量。
- 2)、检查UPS的输出是否短路。
- 3)、检查UPS逆变器。
- 4)、检查UPS内部控制电路。
- 5)、UPS工作正常但负载设备异常。

可能原因：

- 1)、UPS输出零地电压过高。
- 2)、UPS地线与负载设备地线没接在同一点上。

3)、负载设备受到异常干扰。

处理方法：

1)、检查UPS接地，必要时可在UPS的输出端零地间并一个1-3k 电阻。

2)、将UPS地与负载地接到同一个点上。

3)、重新启动负载设备。