

# BZC51防爆操作柱，BZC81防爆操作柱

产品名称	BZC51防爆操作柱，BZC81防爆操作柱
公司名称	浙江飞浦防爆电器有限公司
价格	200.00/台
规格参数	
公司地址	18757772651@163.com
联系电话	18782185880 18782185880

## 产品详情

【BZC51，BZC53】系列防爆操作柱(IIB) 【BZC51，BZC53】系列防爆操作柱适用范围

1. 适用于爆炸性气体环境1区,2区危险场所。
2. 适用于 A, B类爆炸性气体环境。
3. 适用于T1-T6组温度组别
4. 广泛适用于石油开采、炼油、化工、军工等危险环境及海洋石油平台、油轮等场

【BZC51，BZC53】系列防爆操作柱产品特色 1. 外壳采用ZL102铝合金压铸成型，表面高压静电喷塑。

2. 内装万能转换开关,按钮,电流表(可按用户要求装其他仪表),指示灯等。
3. 转换开关有30多种功能可由用户自由选择，可根据要求特制。
4. 万能开关操纵机构经过优化设计，可以自动找正，保证开关转动灵活，无卡滞现象。
5. 电流表量程由用户指定。
6. 钢管或电缆线均可。
7. 产品出厂铭牌上只体现总单元内容，各分单元代号为订货参数。

【BZC51，BZC53】系列防爆操作柱结构描述

盖板带合页装置—盖板和壳体配有不锈钢合页，可以方便检修。有要求时请注明。盖板嵌压密封条结构—盖板在隔爆面之外设置发泡密封条，在不影响防爆的前提下，有效提高防护能力。

【BZC51，BZC53】系列防爆操作柱订货须知及举例

本产品在户外使用时，请使用防雨罩，产品性能将更加优越。在选型时请根据总单元及分单元含义，注明开关,按钮,指示灯,电流表各自的数量,规格及其产品的安装方式,进出线口方向等,详细注明所需产品的型号。一,总单元中注明所需开关,按钮,指示灯,电流表数量规格,产品安装方式,进线方式。

如：二钮一表二灯挂式注为：BZC51-A2B1D2G。

二,分单元中详细注明开关,按钮,指示灯,电流表各自的参数,如数量,规格,电压等。2.1,开关:在选型时参照开关代号中的各种功能选取相应的开关,用户另有特殊要求的请在订货选型前与本公司工程技术人员澄清,我公司可根据要求特制。如:开关选用功能代号为A,则注为:K1-1A。

2.2,指示灯:选型时根据所需指示灯的颜色,电压,数量注明指示灯代号。如:指示灯选用两灯红绿各一,电压为AC220V,则注为:D2-1Rd/1Gd;指示灯选用两灯均为红色24V,则注为D2-2Rb。

2.3,按钮:选型时注明按钮的数量,按钮头结构,触头型式等参数,注明选用按钮的代号。

如:两按钮均为一常开一常闭,按钮结构为标准型按钮,则注为:A2-2 a

如:两按钮一只为一常开一常闭,一只为二常开,按钮结构为标准型按钮,则注为:A2-1 a/1 a。

2.4,电流表:选型时请指定电流表的量程及数量。

如:电流表量程为200/5,数量为1,则注为:B1-1(200/5);

如:电流表数量为二,量程一只为200/5,一只为100/5,则注为:B2-1(200/5)/1(100/5)。

**【BZC51, BZC53】系列防爆操作柱三,完整的订货代号**

总单元和分单元选定后组合一起就是完整的选型代号如订货代号为:BZC51-A2B1D2G A2-2

B1-1(200/5) D2-1Rd/1Gd 此产品为:二钮一表二灯挂式,表量程为200/5,指示灯为220V

红,绿各1个,2个按钮规格均为一常开一常闭。

**【BZC51, BZC53】系列防爆操作柱技术参数** 1. 执行标准:GB3836.1-2000,GB3836.2-2000,GB3836.3-2000

4. 防爆标志:Exde BT6 5. 防护等级:IP55 6. 防腐等级:WF1 7. 使用类别:AC-3,AC-4

8. 额定电压:220V/380V(如有特殊要求请注明) 9. 额定电流:10A

10. 进线口螺纹:G1 (如有特殊要求请注明) 11. 电缆外径: 12mm ~ 17mm

**【BZC51, BZC53】系列防爆操作柱**