

3千瓦静音柴油发电机电源220V

产品名称	3千瓦静音柴油发电机电源220V
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO3800ET-J 启动方式:电启动 品牌:大泽动力
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	15692173681 15692173681

产品详情

3千瓦静音柴油发电机电源220V低油耗、发电稳定平衡、马力大，有单相市电220V、三相工业电380V、手推式发电机，适合长期使用发电机用户或野外大施工使用；有静音模式，手拉启动方式，钥匙电启动启动方式！全自动模式，停电后自己3秒左右启动，非常方便！整体可以固定在基础上，定位使用，亦可装在拖车上，供移动使用。

柴油发电机组属非连续运行发电设备，若连续运行过12h，其输出功率将低于额定功率约90%

3千瓦静音柴油发电机电源220V柴油机活塞偏缸不仅会使活塞、活塞环加剧磨损而拉缸，还会引起气缸窜油，所以，维修时一定要控制活塞的偏缸量。更换活塞环是解决窜油的有效而简单的措施，但能否彻底解决问题，则取决于气缸磨损量和活塞是否正常。在气缸圆度误差小时，换活塞环效果较好。当气缸磨损量不大，但与活塞配合间隙达到极限时，应考虑活塞和活塞环同时更换，否则达不到应有的效果。

在维护保养时，虽按工艺要求需更换活塞环，但对于气缸磨损量小、不窜机油的柴油机，则不应强制地更换活塞环和分解活塞组件，因此时更换和分解活塞组件会破坏原活塞与气缸壁相到配合的密封状态，并且新环会增大对气缸的磨损。因此，要慎重地对待活塞环的更换。

型 号：TO3800ET-J

发电机参数

额定功率：3KW

备用功率：3.2KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单相

启动方式：电启动（选配全自动）

直流输出：12-8.3（V-A）

发动机参数

发动机型号 TO178F

耗油量：205g/kw.h

油箱容积：25L

机油容积：1.1L

过载能力：110%/1h

缸径*行程：75*60mm

活塞排量：296ml

压缩比：19：1

绝缘等级：F

机油型号：SAE10W30（或CD）

燃油型号：0#或-10#柴油

调速方式：自动调速

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

缸体结构：单缸,风冷,四冲程,立式

燃烧系统：直喷式

整机参数

工作时间：8-12H

噪音（db）7M 75

燃油表： 有

电压表： 有

输出指示灯： 有

机器重量： 160kg

外形尺寸： 940*530*700mm

3千瓦静音柴油发电机电源220V具有快速启动、结构紧凑、耐高温的特点。机组加载能力可以达到50%或以上，新改进型发动机的加载能力可高达70%。发动机废气排放符合欧洲2标准；发电机采用低阻抗设计，在非线性负载条件下能承受大幅度的负荷变化并具有良好的反应特性；安装永磁发电机（PMG）励磁的机组，能提供三倍、10秒的强励