

船用小型10千瓦静音柴油发电机

产品名称	船用小型10千瓦静音柴油发电机
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO14000ET 启动方式:电启动 品牌:大泽动力
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	15692173681 15692173681

产品详情

船用小型10千瓦静音柴油发电机

柴油发电机使用前注意：

- 1、给发电机加机油（机油一定要加到合适的位置，不能多加也能少加。每台发电机都是有有机油标尺的，把机油加到标尺上），在加上柴油，要是是水冷柴油发电机那么还要加上水。
- 2、将柴油机机旁箱或发电机组控制屏上的电源转换开关调至开状态。
- 3、使用钥匙启动柴油发电机，查看各电气仪表或控制器是否正常，机组是否有异响
- 4、看柴油发电机的电压、频率是不是您所要求的数值。
- 5、仔细观察发电机上各工作状态灯及油压，水温是否正常，机组是否有异响

型 号： TO14000ET

发电机参数

额定功率： 10KW

备用功率： 11KW

额定频率： 50HZ

额定电压：220/380V

结构类型：静音式

功率因素：1.0

相 数：单/三相

启动方式：电启动（选配全自动）

直流输出：12-8.3（V-A）

发动机参数

发动机型号：TO2V88

耗油量：205g/kw.h

油箱容积：32L

机油容积：2.2L

过载能力：110%/1h

缸径*行程：2*80*79mm

活塞排量：875ml

压缩比：19：1

绝缘等级：F

机油型号：SAE10W30（或CD）

燃油型号：0#或-10#柴油

调速方式：自动调速

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

缸体结构：双缸,V型,四冲程

燃烧系统：直喷式

整机参数

工作时间：8-12H

噪音（db）7M 75

燃油表： 有

电压表： 有

输出指示灯： 有

机器重量： 295/325kg

外形尺寸： 1090*680*720mm

船用小型10千瓦静音柴油发电机检修的注意事项：

拆下的零件必须用盛器妥为保存，不呆丢失也不可任意抛弃。

主要零件如转子、端盖、机座、集电环、炭刷组等，必须轻放避免因撞击而变形。

拆下来的各线头，应做好记号，重新安装时应按原位置逐一接上，不可接错。

拆下轴承时，轴承及轴承盖部分必须用干净纸张妥为遮掩。勿使尘土飞入。如已有尘土沾上，必须将润滑脂全部更换。