

西门子中国低压断路器经销商

产品名称	西门子中国低压断路器经销商
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司-西门子模组
价格	.00/件
规格参数	西门子:全国代理
公司地址	213室
联系电话	13817547326

产品详情

西门子中国低压断路器经销商

提供西门子G120、G120C V20 变频器；S120 V90 伺服控制系统；6EP电源；电线；电缆；

网络交换机；工控机等工业自动化的设计、技术开发、项目选型安装调试等相关服务。西门子中国有限公司授权合作伙伴——浔之漫智控技术(上海)有限公司，作为西门子中国有限公司授权合作伙伴，浔之漫智控技术（上海）有限公司代理经销西门子产品供应全国，西门子工控设备包括S7-200SMART、S7-200CN、S7-300、S7-400、S7-1200、S7-1500、S7-ET200SP 等各类工业自动化产品。公司国际化工业自动化科技产品供应商，是专业从事工业自动化控制系统、机电一体化装备和信息化软件系统

集成和硬件维护服务的综合性企业。西部科技园，东边是松江大学城，西边和全球**芯片制造商台积电毗邻，作为西门子授权代理商，西门子模块代理商，西门子一级代理商，西门子PLC代理商，西门子PLC模块代理商，

，建立现代化仓

储基地、积累充足的产品储备、引入万余款各式工业自动化科技产品与此同时，我们

向北5公里是佘山国家旅游度假区。轨道交通9号线、沪杭高速公路、同三国道、松闵路等

交通主干道将松江工业区与上海市内外连接，交通十分便利。

建立现代化仓

储基地、积累充足的产品储备、引入万余款各式工业自动化科技产品，我们以持续的卓越与服务，取得了年销

售额10亿元的佳绩，凭高满意的服务赢得了社会各界的好评及青睐。与西门子品牌合作，只为能给中国的客户提供值得信赖的服务体系，我们

的业务范围涉及工业自动化科技产品的设计开发、技术服务、安装调试、销售及配套服务领域。

目前，将产品布局于中、高端自动化科技产品领域，主要销售西门子PLC模块，西门子交换机，西门子变频器，西门子触摸屏，西门子电机，西门子数控软件，西门子电线电缆，西门子低压产品等等。

取消密码

如果出于某些特殊原因，需要取消密码。例如：现在需要允许其他用户来编辑电路程序。但必须知道当前的密码（示例中为“ZZ”，此密码为新更改的密码。

在编程菜单中：

1.移动“>”光标到“密码”：按下或者 键2 . 确认密码：按下OK键

选择“旧”，并按照步骤3到步骤5中描述的输入当前密码。按下OK键确认输入。显示屏显示：

旧：

zz新：

将输入框变为空白，密码清除。3 . 确认“空白”密码：按下OK键

现在密码已“清除”，返回到编程菜单。

说明

—

这个动作（清除）将禁止密码提示，因而不需要密码就能进行存取。

为节约时间，并加快后续练习和示例的说明，本手册的密码提示被取消。

密码：错误的密码！

如果用户输入错误的密码，并且按下OK键确认输入，则LOGO!不会进入编辑模式，而是返回到编程菜单。这一过程不断重复，直至输入正确的密码。

3.7.7第二个电路程序

到目前为止，您已经成功地建立了第一个电路程序，并且命名该程序，并可能设置了密码。在本节中将向您介绍如何修改现有的电路程序以及如何使用特殊功能。

通过第二个电路程序，我们将说明如何：

- 在现有的电路程序中增加功能块。
- 为特殊功能选择相应的功能块。分配参数。

修改电路

我们在第一个电路程序的基础上对程序进行少许修改，形成第二个电路程序。首先观察第二个电路程序的电路图：

L1

您已了解该电路的第一部分。S1和S2开关控制一个继电器。该继电器用

s1 ls2

K1

于接通负载E1，并在延时12分钟后断开负载。

K1[

E1

N

LOGO!中的电路程序布局如下：

这是一个新

-

12

的功能块

Q1

Par

上图中可以看到第一个电路程序中已经使用过的OR功能块和输出继电器Q1。唯一的区别只是新增加的“断开延时”功能块。

编辑电路程序

将LoGO!切换到编程模式。提示：

1. 将LOGO!切换到编程模式

(在RUN模式下:按下ESC键进入参数赋值模式。选择“停止”命令，并按OK确认，然后将光标“>”移动到“是”，然后再按OK确认)。有关其他详情，请见章节“运行LOGO!的四条黄金规则(页70)”。

2. 选择主菜单的“编程”

3. 选择编程菜单中的“编辑”，按下OK键确认。接着，选择“编辑程序”并按下OK键确

认。

必要时，出现提示后输入密码，并按下OK键确认。现在可以修改当前的电路程序了。

增加一个功能块到电路程序中

移动光标到B1的B下面（B1是OR功能块的编号）: