

# 14路电视调制器E1410

产品名称	14路电视调制器E1410
公司名称	东莞市新宝电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市石排镇
联系电话	0769-81868522 18025275326

## 产品详情

### 14机顶盒调制器邻频调制器- 数视宝E1410

#### 路调制器产品简介:

14路机顶盒调制器，又叫14路邻频调制器；本产品是[数视宝]公司多年生产经验研发推出一款、经济实用性价比极高、模块一体节省空间的固定频道调制器系统，E1410是采用节省空间铝板材机箱，耐用和低成本的设计原则上开发的模块组合式固定频道调制器。14路调制器2U的标准19英寸机箱方便安装机柜上，产品是由14个\*\*\*\*模块调制器组成，模块可随便插拨；它采用外挂式开关电源供电方式，使电源与设备温度分割开，适用45~550MHZ小型电视前端系统的最佳设备。

根据国家政策《广播影视科技“十五”计划和2010年远景规划》明确提出：2010年全面实现数字广播电视，2015年停止模拟广播电视的播出。由于一台电视机必须配一个机顶盒才能正常收看,对于拥有上百台电视机的酒店每年都要支付昂贵的收视费，增加了经营成本，而且机顶盒分散在每个房间损坏率高，不易于管理。数视宝SUSPO-E1410是一款全新数字电视改造工程专用调制混合一体机，集成了14路输入信号调制器。产品广泛适用于各大、中、小型酒店、宾馆、出租房、洗浴室和卡拉OK房等需要进行数字电视改造的工程设备产品。一、数视宝SUSPO-E1410产品应用：

- 1、适用于宾馆、酒店、桑拿沐足、出租楼、工厂宿舍等拥有三十台至上百台电视群的企业或业主。
- 2、不管是50台还是200台电视都只需用14~28个机顶盒，14路调制器4套可增加60套节目，电视越多节省费用越明显，一次投资，长期受益。
- 3、能保留原有模拟信号节目，连同多路数字电视节目混合后输出，每个房间可以同时收看不同频道的节目。
- 4、可接卫星机顶盒、广电机顶盒、DVD等节目源、电信IPTV机

顶盒、也可使用本公司的“自办电影频道播放器”实现自办频道。

5、不用重新布线和改变原来的线路，安装方便快捷，产品集成度高，安装时无需其他配和专业工具。

## 二、数视宝SUSPO-E1410产品特点

1、可配接14台数字机顶盒,高清输出14套数字电视节目,也可以接DVD等自播节目源。

2、一机14频模板组合，国内首家一步到位\*\*\*\*模板式设计,非专业人员也可正确安装。

3、如果需要多于14套数字节目,可以搭配4台设备共增加56套数字节目。

4、降低安装时间和难度，并减少其他部件安装，整合设计规范，以减少维护保养。

5、可充分利用卫星接收机、DVD、录像机、自制节目等免费资源节目传送。

6、具有较强的性价比,满足各种用户的不同需求。 7、节省大量无了期的月租及购机顶盒的费用。

8、不需要重新布线,安装方便快捷，产品集成度高，调试简单，整合设计规范。 9、机顶盒和收视卡不放在房间内，防止丢失和损坏，便于管理，利用电视机原遥控器，避免两个遥控器带来的使用麻烦。

## 三、数视宝SUSPO-E1410技术参数

内容	规格
固定频道(47 ~ 550MHz)	CH1 ~ CH22 , Z1 ~ Z36 ( PAL D )
输出电平	105dB $\mu$ V ( 最高110dB )
输出电平可调节范围	0 ~ -20dB ( 可调整 )
图像/伴音功率比	-10dB ~ -20dB 连续可调
输出阻抗	75
寄生输出抑制比	60dB
图像载频准确度	$\pm$ 5KHz ( VHF带内 ) ; $\pm$ 10KHz ( UHF带内 )
射频输出反射损耗	12dB ( VHF带内 ) ; 10dB ( UHF带内 )
视频输入电平	1.0Vp-p ( 对应于87.5%调制度 )
视频输入阻抗	75
微分增益	9% ( 当调制度为 87.5% )
微分相位	9° ( 当调制度为 87.5% )
色度/亮度时延差	75 ns

视频带内平坦度	± 1dB
视频箝位能力	26dB
视频调制度范围	0 ~ 90% 连续可调
视频信噪比	62dB
2T脉冲K系数K2t	4%
音频输入电平	1Vp-p ( ± 50KHz频偏 )
谐波失真	0.8%
音频频率响应	± 1dB
输入阻抗	600
音频信噪比	75dB
音频预加重	50 μ s
电源供电	AC 220V ± 10% 50Hz ± 2Hz , 50W
工作环境温度	0 ~ 40
工作环境湿度	85%
工作环境大气压	86 ~ 106Kpa
体积	机架式19英寸3U
重量	6.5 ~ 8KG
外形尺寸(长*宽*高)	( 483*130*126 MM )

#### 指导建议：

请大家尽量选用模块式结构的多路调制器，虽然价格高一点，但维修方便，一个频道有问题，单独拆下来维修，其它频道不受影响。如果是非模块式结构，一个频道坏了只能整台维修，会造成多路节目同时

中断。让您在使用过程中不要因为产品出现故障不能使用而担心，产品设计及使用经众多用户多方测试，产品性能稳定、图像效果极佳；产品技术非常成熟，返修率不到1%，请广大用户放心购买,放心使用。

东莞市新宝电子有限公司

区域电话:18025275326 联系人:邓宇 QQ:121818078