

马拉松发电机维护和检修 24小时服务

产品名称	马拉松发电机维护和检修 24小时服务
公司名称	东莞市广力机电设备有限公司
价格	3200.00/台
规格参数	品牌:马拉松
公司地址	水口村金富路28号
联系电话	13925828959 13925828959

产品详情

马拉松发电机维护和检修 24小时服务 马拉松发电机耗材 马拉松发电机销售

上海马拉松发电机主要分为无**、三相交流发电机，发电机电压从110V—13800V，容量从5KW—3000KW，产品被广泛用于普通电源、应急电源及特殊电源，那么应该如何维护和检修呢？一起跟随小编来看看。

一、发电机维护

- 1、日常维护要经常进行，一般维护保养周期取决于运行的环境状况。
- 2、发电机安装在空气清洁、干燥、通风条件好的场合，避免日晒、雨淋。
- 3、随时注意发电机的通风和发热情况，注意电流和电压不超载和超压。
- 4、检查带电部分，接触面是否紧密，螺钉螺母是否松动，保证导电及接地良好。
- 5、注意运行时振动、噪音，及时处理不正常的情况。
- 6、必要时用500V兆欧表测量绕组的绝缘电阻。
- 7、不可将发电机放在水蒸气、灰尘多的地方或含有可燃性气体的地方使用。

二、发电机检修

马拉松电机大修通常可与柴油机大修一起进行：

- 1、用500兆欧表测量绝缘电阻，如对地电阻小于2兆欧应采取措施进行焙烘、干燥(采用空间加热器，烘房、热风机、短路法)。测量时拆去调压器、短接电子原件，以免损坏。

- 2、清理和清洁发电机内部；吹净灰尘，各结合处必须精吹。如果内部污染严重，必须加以清洗(清洗剂或溶剂)然后用清水冲洗后，浸漆处理。
- 3、检查各带电部分，接触是否良好；拧紧接线处螺母，务使接触处导电良好。
- 4、检查各绝缘与线圈，有否破损，散开和腐蚀。必要时，重新包扎处理和浸漆焙烘。
- 5、更换轴承室的润滑脂或轴承。

三、检修时注意事项

- 1、拆装发电机时，拆下零件必须妥善保管，不可遗失，也不可任意摆放，避免磕碰损伤。
- 2、主要零件，转子、端盖、定子、励磁机等必须轻放，避免损伤。
- 3、拆下线头时，必须用干净纸遮盖开轴承和轴承盖，勿使灰尘飞入，如沾有灰尘或有污染，润滑脂必须全部更换。
- 4、双轴承电机装好后，用手轻轻转动转子，检查有否异常杂声，或转动不灵活现象。
- 5、端盖螺栓必须数个同时交叉旋如，对角撬紧，不能先紧一个，再依次拧紧其他螺栓。
- 6、请使用ChevronSRL或相当的抗磨性，高质量润滑脂，运行润滑温度范围是（-30 ~175 ）。添加油脂应为1/3-2/3容积，切记不能过多。