

自贡专注防雷接地专业公司

产品名称	自贡专注防雷接地专业公司
公司名称	四川雷电防雷技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	服务项目:防雷接地 服务范围:防雷工程 服务内容:防雷检测
公司地址	四川省成都市天府新区华阳街道华阳大道一段72、74号欣宇·都市港湾1层(注册地址)
联系电话	13228177223 13228177223

产品详情

自贡专注防雷接地专业公司 屋顶设置避雷针或避雷线，主要作用是对建筑物和屋面设备起到保护作用。其质量控制主要为:屋面的设备、金属构件、金属管道、金属支架、电气设备金属外壳都必须和接地干线可靠连接。避雷线安装应平直，镀锌层完好，接头应采用双面焊接，圆钢搭接长度6倍直径，焊接焊口须防腐处理。引下线宜采用圆钢或扁钢。当采用圆钢时，直径不应小于8mm。当采用扁钢时，截面不应小于48mm²，厚度不应小于4mm。对于装设在烟囱、上的引下线，圆钢直径不应小于12mm。扁钢截面不应小于100mm²且厚度不应小于4mm。避雷带跨越建筑物变形缝时，应设补偿装置。接闪器应热镀锌，焊接处应涂防腐漆。在腐蚀性较强的场所，还应加大其截面或采取其他防腐措施。随着科技的发展，避雷针进行了升级改造，现阶段的避雷针无论是在外观还是性能上，都有了很大提升。

总结三点选择合适的防雷检测公司方法 雷电在生活中对人们人身财产造成危害，所以防雷检测是由必要的，许多人在选择防雷检测公司时有许多疑惑，今天就来给大家说说如何选择防雷检测公司。

1、要具备防雷检测资质 防雷检测公司首先需要取得有关部门颁发的防雷检测资质证书，并能出具完善合格的检测报告。这是防雷检测公司检测的必要资格。没有取得相关资质的公司不具备防雷检测资格。在寻找防雷检测单位时，要了解单位是否有正式的资质证书。2、根据自身需求进行筛选 防雷检测工作将在施工初期开始。如果是新建实体，应选择具有防雷设计能力的企业设计整个建筑的防雷装置，并形成图纸供施工参考。还应保留后期竣工验收和防雷检测的数据。如果是已经投入使用的建筑物，只要进行正规的防雷检查，就可以选择防雷检查企业合作。3、具备完善的售后服务 检查结束后可以提供完善的售后服务，防雷检测公司在结束后不是一切安心的事情，检查不合格的地方需要重新审视二次检查，检查结束后发行合格的详细检查报告书，确保防雷检查成功。防雷检测一般多久做一次？

这个问题需要从两个方面来回答，

1.根据各行业对于生产设备的安全要求，则每个时间不同，预估大半年一次。

2.一般易燃易爆危险品%场所，检测周期只为半年。 自贡专注防雷接地专业公司

防静电接地，如油管等，每隔（弯头）35米就得有一处可靠接地（可系统也可独立），电阻小于10欧。

组成编辑 播报防雷接地装置部分概念：雷电接受装置：直接或间接接受雷电的金属杆（接闪器），如避雷针、避雷带（网）、架空地线及避雷器等。引下线：用于将雷电流从接闪器传导至接地装置的导体。3

）接地线：电气设备、杆塔的接地端子与接地体或零线连接用的正常情况下不载流的金属导体。接地体（极）：埋入土中并直接与大地接触的金属导体，称为接地体。分为垂直接地体和水平接地体。接地装

置：接地线和接地体的总称。计算机、控制终端、监控系统的网络数据线用SPD的要求，参照 IEC 61643-3《低压系统的电涌保护器》第3部分《在电信系统中SPD的应用》和IEC 61644-1 1997《通信系统用SPD》标准要求，对于通信线路的防护，需对设备进线缆线使用8/20 μs波形、通流量3KA的信号电涌保护器将数千伏的线路感应雷击过电压限制到设备允许值。

由于有70%雷击高电位是从电源线侵入的，为保证设备安全，所以电源上应设置二到三级雷电防护。四川成都防雷检测可以从哪些方面来进行雷电能够造成非常严重的破坏，所以每个建筑上都要安装相应的防雷设施，而防雷设备并不是装上去以后就不需要管理它了，这样的想法是万万不可有的，不仅需要对其外部的防雷检测，还要对内部也进行查看，这样才能确保它的正常使用。针对居住房屋的防雷检测、避雷工作，已经显得也很重要。下面为大家分享下，四川成都防雷检测的三个基本步骤。四川成都防雷检测主要是从这三方面来进行的，分别是：前期准备、检测实施、总结复检，每个步骤细分为若干个小步骤。应该掌握这些步骤，按照正确的顺序，一般不可颠倒。防雷接地工程对施工工艺要求介绍 防雷工程对于建筑物来说，是必须要进行的一项工程，如果不进行防雷工程，那在雷雨天气，可就要受苦了。一般来说防雷工程的工艺流程为：施工准备 接地装置安装 引下线暗敷 避雷带支架制作安装 支架 避雷网安装 避雷针安装 接地电阻测试。下面介绍一下防雷接地工程工艺要求。

防雷公司接地工程工艺流程介绍：接地工程总的流程如下：施工准备 接地装置安装 引下线暗敷 避雷带支架制作安装 支架 避雷网安装 避雷针安装 接地电阻测试

- 1、室外接地线必须为热镀锌材料，接地扁铁厚度不得小于4mm，截面积不得小于100mm²。
 - 2、扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍，不少于三面施焊；圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍，双面施焊；圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍，双面施焊；扁钢与钢管，扁钢与角钢焊接，紧贴角钢外侧两面，或紧贴3/4钢管表面，上下双侧施焊。
 - 3、利用底板钢筋网作接地连接线时，接地跨接钢筋应采用不小于 12的热镀锌圆钢；焊缝应饱满并有足够的机械强度，不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷，焊接处的药皮要敲净。
 - 4、利用柱主筋作防雷引下线时，当主筋采用螺纹连接时，螺纹连接的两端应作跨接处理。
 - 5、焊接平滑、无加渣、咬肉、虚焊
 - 6、总等电位箱，必须做明显的接地标识，标注文字性的说明
 - 7、接地扁铁敷设前应调直，敷设时应立放，不得平放，因为立放时散流电阻较小；焊接长度应为扁铁宽度的2倍，并3面施焊，焊好后清除药皮，素土内敷设的扁铁必须刷沥青做防腐处理。
 - 8、利用结构柱柱主筋（直径不小于 12mm）作防雷引下线时，在每层钢筋绑扎时，按设计图纸要求，找出全部所需主筋位置，用油漆做好标记。
 - 9、避雷线弯曲处不得小于90°，弯曲半径不得小于圆钢直径的10倍，转弯部分支架应不大于0.3m。焊缝应饱满并有足够的机械强度，焊接处的药皮要敲净，焊接后必刷防锈漆两道，面漆（银粉漆）两道。焊接不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷
 - 10、屋顶接闪器如果采用混凝土支座，应将混凝土支座分档摆放，在两端支架间拉直线，然后将其它支座用水泥砂浆找平直，间距不得大于1.5米；当屋面为纯防水层时，支座下面应放置一层厚度不小于3mm的橡胶垫，以防伤害防水层。
- 遇下列情况之时,应划为第二类防雷建筑物: 一、重点文物保护的建筑物。 二、的会堂、办公建筑物、大型展览和博览建筑物、大型火车站、国宾馆、档案馆、大型城市的重要给水水泵房等特别重要的建筑物。 三、计算中心、通讯枢纽等对国民经济有重要意义且装有大量电子设备的建筑物。 四、制造、使用或贮存物质的建筑物,且电火花不易引起或不致造成巨大破坏和人身伤亡者。 五、具有1区危险环境的建筑物,且电火花不易引起或不致造成巨大破坏和人身伤亡者。 六、具有2区或11区危险环境的建筑物。 七、工业企业内有危险的露天钢质封闭气罐。 八、预计雷击次数大于0.06次/a的部、省级办公建筑物及其它重要或人员密集的公共建筑物。 九、预计雷击次数大于0.3次/a的住宅、办公楼等一般性民用建筑物。