

# mzs-il1型智能转速监控仪

产品名称	mzs-il1型智能转速监控仪
公司名称	上仪振动仪表（苏州）有限公司
价格	1200.00/件
规格参数	品牌:上振仪 型号:mzs-il1
公司地址	江苏省苏州市昆山市
联系电话	0512-55278865 18921988865

## 产品详情

mzs-il1型智能转速监控仪应用微处理芯片对信号进行处理.测量准确，性能稳定，能根据用户的需要扩展功能。该监控仪具有：转速测量、两级报警、超速保护、模拟电压电流输出、传感器故障监测、报警查询、自检等功能。适用于电力、石油、化工等单位转动机械的监控和保护。齿数、报警设定值可在现场设置。有三种机壳供选择，尺寸分别为：a: 160（宽）× 80（高）× 215（深）mm，b: 160（宽）× 80（高）× 80（深）mm，c：为框架组合式，见8200系列汽轮机监控系统结构参数。功能说明1、具有速度测量显示功能，\*大测速99999转/分，五位数码管显示。2、报警功能，当所测速度超过任一报警设定值时，前面板相应报警指示灯亮，在后面板输出开关信号，保护被监控设备。3、设有电压、电流输出接口，可与计算机等设备连接。4、报警值、齿数、时间可通过前面板按键设置。5、对超速事件具有存储功能，以备查询。6、对传感器或输入电路故障具有指示功能。7、设有自检功能技术参数1、测量范围：1~99999转/分，2、准确度： $\pm 0.02\% \times n$ (n为显示仪的示值r/min)  $\pm 1$ 个字3、输入信号：正弦波或脉冲输入，输入电压有效值0.3-20v4、报警输出：在前面板上有二个红色led指示灯，报警1及报警2。在后面板有二个继电器常闭报警触点，继电器输出接点电流为：ac220v/3a，dc28v/3a。5、输出接口:输出正比于转速监控仪满量程范围(0-3500r/min)电流：4~20ma 负载 500 电压：1~5vdc 负载 5k 6、工作环境：a. 温度：0~+60 b. 相对湿度：80%c. 周围无强磁场干扰d. 周围无腐蚀性气体存在7、工作电源：ac220v  $\pm 10\%$  50hz  $\pm 5\%$  功耗 20w8、安装方式: 盘式9、整机尺寸：a型: 160（宽）× 80（高）× 215（深）mm b型: 160（宽）× 80（高）× 80（深）mm 10、开孔尺寸：151（宽）× 75（高）mm 订货指南 mzs-il1—a —b —c —d —e 量程选择：a 0 1: 0~3000转/分 0 2: 0~3500转/分 0 3: 0~4000转/分 0 4: 0~4500转/分（用户可根据需要另定）电流输出：b 0 1: 4~20ma 0 2: 0~10ma 电压输出：1~5v 传感器选择：c 0 1: 磁阻式传感器 0 2: 电涡流传感器（当现场不需要零转速时可不选用）报警延迟: d 0 1: 0.1秒 0 2: 1秒 0 3: 3秒 齿数选择：e 0 1: 48齿 0 2: 60齿