

中兴ZXDU58 B121嵌入式通信电源48v120A

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 中兴ZXDU58 B121嵌入式通信电源48v120A |
| 公司名称 | 北京奇惠达科技发展有限公司 |
| 价格 | 100.00/套 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 北京市东城区安定路20号A座325室 |
| 联系电话 | 0312-2985550 13082397255 |

产品详情

| | | | |
|------|--------------|------|-------------|
| 品牌 | 中兴 | 型号 | ZXDU58 B121 |
| 输出电流 | 其他 | 输入电压 | 220-380V |
| 输出电压 | -48V | 输出功率 | >5000W |
| 频率范围 | 50Hz | 工作温度 | -48--70 ° |
| 产品认证 | ISO9001-2000 | 产地 | 深圳 |

中兴ZXDU58 B121的技术规格

1、中兴ZXDU58 B121的使用环境

工作温度 -40 ~ +55 ，推荐+15 ~ +25

存储温度 -40 ~ +70

相对湿度 10%~90% ，推荐40%~60%

大气压70 kPa ~ 106 kPa

场地要求

没有导电尘埃和腐蚀性气体，没有爆炸危险，没有震动颠簸，

地板倾角 5°

2、中兴ZXDU58 B121的交流配电

额定输入电压 单相 220 V

可波动电压范围 80 V ~ 300 V

输入电流 100 A

输入功率因数 0.99 (满载)

C 级防雷泄放电流 40 kA

D 级防雷泄放电流 20 kA

交流备用输出

2 路，其中 1 路为单相三孔 16 A 维修插座，另 1 路为单相 32

A 交流备用输出

3、中兴ZXDU58 B121的直流配电

输出电压 -42 V ~ -58 V 可调

输出电流 120 A (满配置)

负载输出 6 路，各路容量可为 6 A~63 A

电池输入标准配置：2 路电池输入，100 A 空开

衡量杂音电压 < 2 mV

峰-峰值杂音电压 150 mV (20 MHz 带宽)

效率 90% (额定输入满载情况下)

保护功能

中兴ZXDU58 B121标准配置时：

一次下电负载 (5 路)

二次下电负载 (1 路)

可根据用户需要灵活配置一、二下电负载路数

直流防雷泄放电流 5 kA

安全规格符合 IEC950 标准

4、中兴ZXDU58 B121一体化机箱

外中兴ZXDU58 B121形尺寸

265.6 mm × 482.6 mm × 350 mm (高 × 宽 × 深)

(19 英寸, 6 U 高度, 1U = 44.45 mm)

中兴ZXDU58 B121重量

满配置时总重量 32.7 kg = 一体化机箱重量17.5 kg +4 × 单个

整流器重量3.4 kg +监控单元重量1.6 kg

5、中兴ZXDU58 B121整流器ZXD1500 (V4.0)

6、中兴ZXDU58 B121监控单元ZXDU58 B121

本地监控：监控单元提供中文界面的液晶显示和可操作的面板按钮，可直接在监控单元上设置系统参数和查阅系统运行信息。

后台监控：提供RS232/RS485 接口与本地计算机相连，通过计算机上的监控软件对ZXDU58 B121 系统进行维护操作。也可以通过MODEM 等远程通讯手段与远端计算机相连，通过计算机上的监控软件实现远程监控。