

3KVA变频电源|3000VA变频电源

产品名称	3KVA变频电源 3000VA变频电源
公司名称	济南盛鑫电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市高新开发区三庆世纪财富中心A2座4楼411
联系电话	0531-88680575 15954916252

产品详情

3kva变频电源|3000va变频电源 济南盛鑫电子科技有限公司专业生产变频电源、60hz电源、逆变电源、岸电电源、400hz中频电源、1000hz电源、400~2000hz电源、单相变频电源、三相变频电源、三相输入单相输出电源、单相输入三相输出电源等。是集研发、制造、销售一体的专业电源厂商。

本公司产品系列：

dh系列变频电源三相变频电源/单相变频电源参数

共同特点

1. 具有过高压、过电流、短路及过热警告装置。
2. 16位微处理器控制，智能化，操作灵活方便。
3. 低失真干扰，输入/输出完全隔离，安全可靠。
4. 独特的瞬时值控制，波形失真度小，控制精度高。

5. 动态反应极快，负载0-100%变化时，稳态反应时间<0.1s。
6. 提供世界各国标准电网电压，频率，模拟测试各种电器产品。
7. 无辐射干扰，含谐波成分小，并经特殊处理，不产生干扰。
8. 效率高达85%以上，适用负载广，可为感性，容性，阻性负载。
9. 原装进口日本三菱igbt高频逆变器及机芯，稳定可靠。
10. 输出电压：低档：0-150v、高档：0-300v连续可调，输出频率：定频：50、60、100、200、400hz调频：47-63hz连续可调。

规格型号	dh-1030
容量	3kva
电路方式	igbt脉宽控制
负载类型	适合任何负载
控制方式	spwm脉波宽度调制方式
输出电流	25/12.5
输入电压	220v ± 10%ac
输入频率	50hz ± 5%
输出频率	50/60hz定频 47~63hz在线可调
电压稳定度	1%
输出电压	0~150 v 0~300 v两档

频率稳压度	0.01%
负载稳压率	1%
精度	0.05%
波形失真	2% (thd) 阻性负载测试
窗口显示	四位数字式电压、电流、频率
效率	85%
反应时间	对100%的加载去载，稳压反应时间在2ms以内
过载能力	150% 5秒
保护装置	具有过载、过压、过流、过温、短路保护及报警装置
绝缘电阻	20兆欧
电气强度	1800v/ac 1min
相对湿度	0~90 ° (非凝结状态)
散热方式	强制风冷
描述	电压、频率在线可调
产品特点	可调频率宽，精度高，操作方便
应用范围	电机试验，航天飞机的电机，马达的试验老化

- 1.单进单出变频电源。功率（500va-120kva），输出电压（0-300v），输出频率（30-3000hz）
- 2.三进单出变频电源。功率（1.5kva-300kva），输出电压（0-300v），输出频率（30-3000hz）
- 3.三进三出变频电源。功率（1.5kva-300kva），输出电压（0-520v），输出频（30-3000hz）
- 4.单进三出变频电源。功率(1.5kva-300kva)，输出电压（0-520v），频率(30-3000hz)