

常年供应西门子 V20系列 6SL3266-1AV00-0VA0 变频器附件 西门子供应商

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 常年供应西门子 V20系列 6SL3266-1AV00-0VA0 变频器附件 西门子供应商 |
| 公司名称 | 上海梓诚电气技术有限公司 |
| 价格 | 68.00/个 |
| 规格参数 | 西门子:6SL3266-1AV00-0VA0 V20系列:变频器附件 德国:原装进口 |
| 公司地址 | 上海市松江区鼎源路618弄（时尚谷创意园）22号306室 |
| 联系电话 | 15959688022 15959688022 |

产品详情

产品

(BDZL)SINAMICS V20屏蔽连接件

产品型号

6SL3266-1AV00-0VA0

AL

NONE

ECCN

NONE

原产国

中国

生命周期

Delivery Release (PM300)

产品类型

变频器附件

西门子变频器V20屏蔽安装组件6SL3266-1AV00-0VA0大量现货

产品组成

变频器类型 屏蔽连接件

示意图 产品组成

FSB 订货号：6SL3266-1AB00-0VA0

;

;

;屏蔽板

2 个卡扣;1)

3 个;电缆屏蔽层压线夹

;7;个;M4;螺钉 (紧固扭;矩：1.8 Nm \pm ;10%)

FSC 订货号：6SL3266-1AC00-0VA0

;

;

;屏蔽板

2 个卡扣;1)

3 个;电缆屏蔽层压线夹

;7;个;M4;螺钉 (紧固扭;矩 : 1.8 Nm ±;10%) 2)

FSD/FSE 订货号 : 6SL3266-1AD00-0VA0;(FSD)

订货号 : 6SL3266-1AE00-0VA0 (FSE)

;

;

;屏蔽板

2 个卡扣;1)

4 个;电缆屏蔽层压线夹

;8;个;M4;螺钉 (紧固扭;矩 : 1.8 Nm ±;10%) 2)

1) ;;;只有在将屏蔽板安装至壁挂式安装的变频器上时才需要使用卡扣。

2) ;;;对于穿墙式安装的变频器，在将屏蔽板安装至变频器上时必须使用两个 M5 螺钉和螺母 (紧固扭矩 : 2.5;Nm ±;10%) 而非;M4 螺钉 (图中 “ ” 所示)。

尺寸 (mm)

西门子变频器V20屏蔽连接件

安装屏蔽连接件至变频器

;

对于壁挂式安装的变频器：

安装至;FSA

西门子变频器V20屏蔽连接件

;

;

松开 PE;螺钉，将屏蔽板置于螺钉下

方，然后用;1.8;Nm（公差： $\pm 10\%$ ）的扭

矩重新拧紧螺钉。

;压紧屏蔽板与电柜壁之间的散热器部

分，然后用;1.8;Nm（公差： $\pm 10\%$ ）的扭

矩拧紧螺钉和螺母。

;在安装变频器的过程中根据实际电缆直

径相应调整压线夹的折叠程度。

;

安装至;FSB/FSC/FSD/FSE

西门子变频器V20屏蔽连接件

;

;

;压紧卡扣和屏蔽板之间的散热器部分，

然后用;1.8;Nm (公差 : \pm ;10%) 的扭矩拧紧螺钉。

;在安装变频器的过程中根据实际电缆直径相应调整压线夹的折叠程度。

对于穿墙式安装的变频器 :

西门子变频器V20屏蔽连接件

安装至;FSB/FSC/FSD/FSE

;

;

请注意在此情况下无须使用卡扣。

;压紧屏蔽板与电柜壁之间的散热器部分 , 然后用匹配的螺钉而非卡扣从电柜壁背面拧紧螺钉 (外形尺寸;B 为;M4 螺钉 , 外形尺寸;C;或;D;为;M5;螺钉) 。螺钉紧固
扭矩 : $M4 = 1.8 \text{ Nm} \pm 10\%$; $M5 = 2.5$

$\text{Nm} \pm 10\%$

;在安装变频器的过程中根据实际电缆直径相应调整压线夹的折叠程度。