

# 泛海三江CODER-F900 型编码器

产品名称	泛海三江CODER-F900 型编码器
公司名称	广州市增城崇源消防器材经营部
价格	480.00/只
规格参数	
公司地址	广州市增城荔城街翠西路18号二幢103房
联系电话	020-82725377 13711512906

## 产品详情

### 一、 产品简介 coder-

f900型编码器是一款对我司生产的智能终端设备进行编、读地址码的便携式设备，是工程安装、调试、维护过程中必备工具，支持我司目前生产制造的所有智能终端。二、 功能特点 1. 体积小，防震，便于携带。 2. 低功耗，电池充满电的情况下可连续工作18小时。 3. 支持2100系统智能终端和9000系统智能终端。 4. 具有地址自动加一功能，可对设备连续编码，提高工程安装效率。 5. 具有电池剩余电量查看功能。 6. 具有保护电池过放电功能。 7. 具有总线短路保护功能。 8. 具有充电指示功能。 9. 具有自动进入省电模式和自动关机功能。三、 性能参数 1. 内置1600mah锂电池。 2. 可外接 24v-500ma 直流电源对电池充电或直接作为工作电源。

四、 外观说明 外接连接线插口：接插专配连接线，连接探测器、模块或者声光警报器等智能终端；注意：请勿接其他任何usb设备！

24v直流电源插座：外接24vdc/500ma工作电源，插座内芯为正极，外圈为负极。

注意：请勿带电插拔电源插头！显示屏：显示待编地址码、读出的地址码、电量信息、提示信息等。

指示灯：由左到右分别是电源、读码、编码、切换、充电共5个指示灯。

电源指示灯——绿色，在开机状态或者外部直流电源接入时电源指示灯点亮。

读码指示灯——红色，读码模式时，读码指示灯点亮。

编码指示灯——红色，编码模式时，编码指示灯点亮；地址自动加一模式时，此灯闪烁。

切换指示灯——红色，此灯熄灭，支持9000系统总线智能终端；此灯闪烁，支持2100系统总线智能