

小型单相电启动7KW静音发电机

产品名称	小型单相电启动7KW静音发电机
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	11500.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO7900ET-J 尺寸:940*530*700
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

产品详情

小型单相电启动7KW静音发电机

小型发电机发电机优点：低油耗、发电稳定平衡、马力大，有单相市电220V、三相工业电380V、手推式发电机，适合长期使用发电机用户或野外大施工使用；有静音模式，手拉启动方式，钥匙电启动启动方式！全自动模式，停电后自己3秒左右启动，非常方便！数码变频发电机自动变频发电，具有发电非常精密稳定、小体积、小重量、低油耗、手提式便携带、四冲程纯发电机低排量等一系列优势，是发电机机产品中的高档数码产品，发出电流比家用市电更加稳定（家用市电千分之七千伏安，闪威数码变频发电机千分之三千伏安，波动非常小性能稳定），适合带动一些精密仪器、野外车旅、登山野营、户外手提用电用户的选择！

型号： TO7900ET-J

发电机参数

额定功率：7KW

备用功率：7.2KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380v

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

燃油类型：0#、-10#柴油

启动方式：电启动（选配全自动）

发动机参数

发动机型式：单缸,风冷,四冲程,立式,直喷式

发动机型号：TO192FA

活塞排量（ml）：499

机油容量（L）：1.75L

工作时间：8-12h

空载油耗：206g/kw.h

机油型号：SAE10W30（或CD）

油箱容积（L）：25L

整机参数

噪音db/7m：68-76

机油报警：具有

额定转速：3000r pm

长宽高（mm）940*530*700

净重(kg)：160/175

发电机组的定期保养：

- 1、发电机组在初次使用20小时后，应立即更换机油和机滤，每使用100小时后，必须跟换机油和机滤；2
- 、发电机组每使用100小时需清理空气滤芯，每200小时必须更换；3、发电机组每使用100小时应检查火

花塞间隙和清理积炭，每300小时更换；4、发电机组每使用300小时或一年后，应清洁油箱、燃油阀及其滤网，并更换滤芯；5、本机组所采用的启动电池为全免维护电池，不需要加注蒸馏水。发电机组正常运转时，其发动机内充电器会自动给启动电池充电。若长时间不用，则应采用外接充电器给启动电池充电。

。