

	或W))))		
AC-11交流	1000	380	42	0.15	/	380	2.6	0.20	/
DC-11直流	180	220	5.7	/	50	220	0.8	/	200

控制器的外型及安装尺寸

型号	尺寸		
	L		
LK17-6/101	110 ± 0.5		
LK17-12/604	190 ± 0.5		

根据电路的不同要求，控制器制成各种不同的触头，工作图表如下：

使用及维护

- 1、本产品设有接线端子，接线方便，因灭弧室为双断点桥式结构。故电寿命和机构寿命是老产品几倍。
- 2、本控制器维护极为方便。无须特殊工具。长期使用，如现触头开距小于3毫米时，应及时更换触头，并注意交流、直流。
- 3、本产品在现场使用维护时，应注意安全，严禁带电作业。如带电作业时，应配带安全具及保护用品，应有人监护以防意外事故的发生。
- 4、订货时必须注明控制器的型号：交流（J）、直流（Z）的标记。