

# TO16000ET-R/大泽动力12KW柴油发电机

产品名称	TO16000ET-R/大泽动力12KW柴油发电机
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 颜色:随机 机组规格:静音式
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1881室
联系电话	021-51987458 15921950751

## 产品详情

TO16000ET-R大泽动力12KW柴油发电机

柴油发电机维护保养：

- 《1》机组的内外部都应定期青洁，而青洁的频率则要视机组所在地环境；
- 《2》检查燃油箱中的汽油是否充足；
- 《3》当要青洁时，可按下列步骤进行：
- 《4》检查燃油阀和输油管路是否有漏油渗油现象；
- 《5》将所有电源断开，把外表所有的灰尘、污物、油渍、水或任何液体擦掉，通风网青洁干净；
- 《6》检查机油油位是否处于上限与下限之间；
- 《7》因为这些东西进入线圈，就会使线圈过热或破坏绝缘；
- 《8》检查机油油质，确定是否需要更换；
- 《9》灰尘和污物好用吸尘器吸掉，不要用吹气或高压喷水来青洁；
- 《10》检查启动电池电压是否在12V以上，并观察电池外观是否有破损漏液现象；
- 《11》发电机组一般放置在住宅楼的底层，容易回潮而引起绝缘电阻降低，就要求定期进行起动试验，并运行时间(时间长度

根据回潮程度不同)将发电机进行烘干，烘干办法及详细的维护保养参阅随机“大泽发电机使用及维护说明书”。

《12》如发电机组长时间不用（一个月以上），启动电池会因自放电而亏电，请用外接充电器给电池充电。

设设备，提供五星级售后服务（整机质保一年，终身成本维护），了解知更多搜索大泽动力姚工问下。

1. 高功率输出 双缸柴油发动机提供10kw的功率输出，可满足大部分家庭和商业用电需求。
2. 节能环保 采用高效能的柴油发动机，燃油利用率高，减少能源消耗，降低对环境的影响。
3. 全自动运行  
发电机具备自启动、自动切换和自动停机等全自动运行功能，方便用户使用，提高使用效率。
4. 多重保护措施 具备过载保护、高温保护、油压保护等多项安全保护功能，确保设备和用户的安全。
5. 操作简便  
人性化的操作面板和功能按钮，让用户轻松掌握发电机的使用方法，实现简单、方便的操作。

上海豹罗实业有限公司作为大泽动力的授权经销商，我们提供全系列大泽动力发电机的销售和售后服务。无论是个人用户还是商业用户，我们都能够根据您的具体需求，为您提供专业、全面的解决方案。我们的团队拥有丰富的经验和技術能力，能够保证您获得的产品体验和售后服务。

型 号： TO16000ET

发电机参数

额定功率： 12KW

备用功率： 13KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220/380V

结构类型： 静音式

功率因素： 1.0

相 数： 单/三相

启动方式： 电启动（选配全自动）

直流输出： 12-8.3（V-A）

发动机参数

发动机型号 TO2V92

耗油量：205g/kw.h

油箱容积：32L

机油容积：2.2L

过载能力：110%/1h

缸径\*行程：2\*80\*79mm

活塞排量：997ml

压缩比：19：1

绝缘等级：F

燃油型号：0#或-10#柴油

调速方式：自动调速

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

机油型号：SAE10W30（或CD）

缸体结构：双缸,V型,四冲程

燃烧系统：直喷式

整机参数

工作时间：8-12H

噪音（db）7M 75

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：295/325kg

外形尺寸：1250\*650\*760mm

在购买发电机时，您可能会有以下几个疑问

### 1. 这款发电机的噪音水平如何

静音式设计降低了噪音污染，使其在工作时的噪音较低，适用于对噪音要求较高的场所。

### 2. 断电自启动功能如何实现

发电机会通过感应电网的停电信号，自动启动，确保正常供电。一旦电网恢复，发电机也会自动关闭。

### 3. 发电机的维护保养需要注意些什么

为了保证发电机的长期稳定运行，定期清洗和更换空气滤清器、机油滤清器等部件是必要的。同时，定期检查电池的状态和电缆的连接是否良好，以确保发电机的正常工作。

以上就是我们对双缸10kw柴油发电机断电自启动TO14000ET

R的产品介绍，如果您有任何进一步的问题或需求，请随时联系我们，我们将竭诚为您服务。谢谢！