

数字电视发射机HCDA-300W数字电视发射机

产品名称	数字电视发射机HCDA-300W数字电视发射机
公司名称	杭州杭淳广播电视设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	杭州市下城区沈家巷37号4楼
联系电话	0571-88069132 13372559358

产品详情

HCDF系列数字电视发射机性能指标优良，功率冗余量大，采用适合数字电视信号放大用的进口大功率场效应管（LDMOS）作功率放大器，前级激励放大器采用ALC电路，保证了输出信号的稳定。本产品具有较完善的监测和保护功能，功放组件具有过流、过温，过功率保护措施。主控触摸屏实时显示整机和功放组件的工作状态。产品符合国家地面数字电视标准（DTMB）：GB20600-2006。中国移动多媒体广播电视（CMMB）：GY/T220.1-2006。地面数字电视标准欧标：（DVB-TC（H））：ETS1300744
本产品采用19in高的机柜安装。适合于一般电视台作数字电视广播用。

全固态数字电视发射机，6-8MHZ带宽 支持DVB-C、DVB-T和DMB-T等不同的数字电视制式

功放部分全部采用PHILIPS（或MOTOROLA）公司生产的大功率LDMOS场效应管

计算机远程遥测遥控，网络化接口与软件 良好的人机界面，一键全自动开关机

多重保护（过压、过流、过热、大驻波比...）高可靠性，可24小时连续工作 适用于MFN和SFN系统

工作带宽可选择6、7或8MHz 采用数字中频预校正技术

采用大屏幕中文液晶显示系统，并可进行计算机监控 技术指标：1.工作频道：

UHF13-48频道 任选 2.频道带宽： 8MHz 3.输出功率： 300W 4.

输出阻抗： 50 5.输出接口： L27 6.

输出负载反射损耗：正常工作：-32dB 允许工作：-20dB 7.

功率输入电平： 0dBm 8.功放输入阻抗： 50 9.功放输入接口： L16

10.带外无用发射： 60dB 11.带内波动： ±0.5dB

12.带肩： 优于36dB 13.MER： 优于30dB

14.外型尺寸： 1600mm(高)×600mm(宽)×950(深)

15.重量： 75KG/55KG