

智能开关

产品名称	智能开关
公司名称	北京鑫安隆达智能家居科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市大兴亦庄开发区文化园西路8号林肯公园23号楼1902室
联系电话	86-01064787848 18511102316

产品详情

一、概述

鑫安所有智能开关，均采用先进的高低压分离设计理念，用户操作十分安全；并且，由于智能开关的控制面板和高压驱动模块可拆分组合，一旦出现故障，仅需对高压驱动模块进行维修或更换即可，大大降低用户的使用成本。每个智能开关均有红外接收头，可以接收全能遥控器的红外遥控信号并往总线上转发。

在功能方面，鑫安智能的智能开关分为：单、双联、三联开关，窗帘开关，灯光场景触摸开关、可编程触摸开关以及音视频触摸开关。

在外观样式和面板的人机交互方面，鑫安智能智能开关分为两大类：一类是秉承传统风格的大按键塑料面板智能开关；另一类是立于潮流前端、高雅脱俗、有良好人机交互图标触摸界面、蓝色LED背光的玻璃面板触摸开关以及铝喷砂面板触摸开关。玻璃和铝的材质代表隽永，蓝色的背光代表科技和时尚，形象直观的功能触摸图标体现人性化的关怀。可以说，触摸开关是鑫安智能家居系统强劲性能的理想载体，于方正之间演绎中国特色的家居智能化风尚，致力于引领业界高端智能开关新的发展方向！

另外，根据用户需求，智能开关可提供传感器接口，用于外接第三方厂家生产的燃气传感器、烟气传感器、人体移动传感器和门磁传感器，还可接入不触发系统报警但可以触发日程管理事件动作的其它传感器（如温度、压力、液位、流量传感器等）等。可以说，科力屋智能开关是新一代智能开关的典范！

单联开关本身可以连接一路负载，双联开关可以连接两路负载，而三联开关可以连接三路负载。

单联开关有一对按键（1个下按键，1个上按键），双联开关有两对按键（2个下按键，2个上按键），三联开关有三对按键（3个下按键，3个上按键）。

不管是单、双联还是三联开关，其下按键控制的是自身连接的负载（如果智能开关本身不带高压驱动模

块，则下按键控制对象可自定义)；对于上按键，如果没有设置联动对象，则作用与下按键一样；如果设置了联动对象，则操作上按键时，可以引发该上按键所有联动对象动作(一键式快捷群控操作)。

上按键也可以通过设置联动对象为“两地开关”某个设备，无须改动任何线路，就可以轻而易举地实现两地开关功能。

上按键具备联动控制功能，使每一个单、双联、三联开关都变得灵动无比！比如，任何一个上按键都可以实现两地开关或联动群控或全开全关或紧急呼救等等自定义功能。六、双联开关技术参数

(1) 型号(注：可调表示高压模块为可控硅驱动，不可调为继电器驱动)：

智能双联开关：

XA-SL20/K+K(双路可调)

XA-SL20/K+J(第一路可调、第二路不可调)

XA-SL20/J+J(双路不可调)

XA-SL20S/K+K(双路可调+传感器接口)

XA-SL20S/K+J(第一路可调、第二路不可调+传感器接口)

XA-SL20S/J+J(双路不可调+传感器接口)

XA-SL20/1K(带一路高压驱动)：第一路可调，第二路无高压驱动-控制对象自定义

XA-SL20/1J(带一路高压驱动)：第一路不可调，第二路无高压驱动-控制对象自定义

XA-SL20S/1K(带一路高压驱动+传感器接口)

XA-SL20S/1J(带一路高压驱动+传感器接口)

XA-SL20(不带高压驱动)：第一路或第二路控制对象均可定义

XA-SL20S(不带高压驱动+传感器接口)

双联触摸开关：

XA-SL20/K+K/C(双路可调；触摸式)

XA-SL20/K+J/C(第一路可调、第二路不可调；触摸式)

XA-SL20/J+J/C(双路不可调；触摸式)

XA-SL20S/K+K/C(双路可调+传感器接口；触摸式)

XA-SL20S/K+J/C(第一路可调、第二路不可调+传感器接口；触摸式)

XA-SL20S/J+J/C (双路不可调 + 传感器接口 ; 触摸式)

XA-SL20/1K/C (带一路高压驱动 ; 触摸式) : 第一路可调 , 第二路无高压驱动 - 控制对象自定义

XA-SL20/1J/C (带一路高压驱动 ; 触摸式) : 第一路不可调 , 第二路无高压驱动 - 控制对象自定义

XA-SL20S/1K/C (带一路高压驱动 + 传感器接口 ; 触摸式)

XA-SL20S/1J/C (带一路高压驱动 + 传感器接口 ; 触摸式)

XA-SL20/C (不带高压驱动 ; 触摸式) : 第一路或第二路控制对象均可定义

XA-SL20S/C (不带高压驱动 + 传感器接口 ; 触摸式)

(2) 负载电源 : AC220 ± 10%

(3) 单、双联开关负载额定功率 :

高压模块为可控硅驱动时 (可调模块) , 负载额定功率为220W

高压模块为继电器驱动时 (不可调模块) , 负载额定功率为1000W

(4) 三联开关负载额定功率 : 三联开关的高压模块为3路继电器驱动 , 每路负载额定功率为500W。

(5) 工作电源 : AC12V

(6) 工作电流 : 每路可控硅不大于10mA ; 每路继电器不大于30mA

(7) 通讯速率 : 20Kbps

(8) 外观尺寸 : 86mm × 86mm × 25mm

(9) 固定螺丝孔距 : 60.3mm(底盒深 45mm)