

# 非接触型检相器ETCR1000A

产品名称	非接触型检相器ETCR1000A
公司名称	广州市铨泰电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市白云区嘉禾彭上致富路4号F栋3楼
联系电话	86-02062199552 13802928567

## 产品详情

### 一. 简介

安全省时	传统的相序测量方法必须将三相电线的接线柱拨开，将相序表的三个裸露鳄鱼夹或测试针通过的3条火线上，而ETCR1000A采用钳形非接触测量，不用拨开电线，无需接触高压裸露火线，三个超感应高绝缘钳夹分别夹住三相火线的绝缘外皮即可检测，从护套线上检测，大大提高了测试的安全性，切实保护了操作人员的人身安全，增长了生产力！
多种用途	除了能检测相序，还有活线检查、简易检电、火线识别、缺相判断、断线位置查找、能检测断线的断点、线路检修等功能，相当于3台感应式试电笔
动态显示	LED动态显示，非常直观！
灵敏可靠	ETCR1000A的钳夹更加灵敏，甚至能感应到低至几V的交流电压信号，活电范围更广
美观科学	ETCR1000A的3个钳夹采用红黄蓝3种颜色外壳，一是更加符合三相线的区分，二整体外观更美观。
超低功耗	ETCR1000A更省电，最大额定功率只有100mVA

### 二. 技术规格

功能	检相（正相、逆相、缺相）、活线检查、简易检电、断点定位、线路检修
电源	DC3V 2节5号锰合金电池(R6P)，连续使用时间约200小时

活电范围	AC0 ~ 600V , 40 ~ 70Hz(正弦波连续输入)
可钳导线尺寸	外径 $\varnothing$ 1.6 ~ $\varnothing$ 16mm
LED显示	<p>【正相】4个检相灯按顺时针方向旋转亮灯，间歇短鸣音</p> <p>【逆相】4个检相灯按逆时针方向旋转亮灯，连续蜂鸣音</p> <p>【活电】电压设定范围内R-S、S-T灯点亮</p> <p>【缺相】R-S、S-T灯不亮</p> <p>【断路】R-S、S-T灯不亮</p>
开机指示	开机后，开机指示灯亮
自动关机	开机约3分半钟后，仪表自动切断电源
仪表尺寸	宽高厚70mm × 75mm × 30mm
钳夹引线长	0.5m
仪表重量	约180g (含电池)
工作温湿度	-10 ~ 55 ; 80%rh以下
存储温湿度	-20 ~ 60 ; 90%rh以下
测量最高电压	AC600V
绝缘强度	5.4kVrms
最大额定功率	100mVA
适合安规	EN61010-1 : 2001、EN61010-031 : 2002、污染等级2、CAT (600V)、瞬间过电压600
随机附件	仪表：1件；携带盒：1件