

# IC加密刷卡一体锁

产品名称	IC加密刷卡一体锁
公司名称	厦门锐帆智能科技有限公司
价格	200.00/把
规格参数	
公司地址	福建省厦门市同安区环东海域思明园73栋厂房4楼
联系电话	86-05925536958/5536922 15960282458

## 产品详情

IC刷卡智能灵性锁是把刷卡开锁、遥控开锁、外信号开锁、防盗报警等功能综合为一体；采用红外和无线键盘编程，操作简单；锁体采用不锈钢做外壳，抗强破坏，防撬。此款锁功能强大、设计精巧、安装简单快捷、容易维护，而且价格合理。

该锁是一款加密锁，安全性高，可容纳大量用户，并且具备分组管理，权限管理等多种功能。方便客户的多种需求并且可以面对不同需求用户。

### 功能概述：

#### 1)、开门功能

##### 1.刷卡开锁功能

用户可在门外或门内用已注册过IC卡进行开门.

##### 2.遥控开锁功能

用户可在门外或门内用已注册过的用户遥控器按A键进行开门.

##### 3.设置遥控器 遥控开锁功能

管理员可在门外或门内用设置遥控器连续输入4位开锁密码来进行开门.

##### 4.楼宇信号开锁功能，可接受楼宇高电平信号来进行开门.

#### 2)、报警功能

- 1.非法开门报警功能：当非法用户撬门、撬锁或用钥匙开门, 讯响器长响, 红色指示灯长亮, 如此时有布防则报警输出+12V/500MA功率信号(即响报警器). 直到撤防或重新上电.
- 2.刷无效卡报警功能：当用户刷无效卡时, 讯响器长响, 红色指示灯长亮, 如此时有布防则报警输出+12V/500MA功率信号(即响报警器). 直到撤防或重新上电.
- 3.门开过久报警功能：超过允许门开时间未关门, 讯响器长响, 红色指示灯长亮, 如此时有布防则报警输出+12V/500MA功率信号(即响报警器). 直到撤防或重新上电或重新关上门.

### 3)、四键遥控器功能

直接按下“用户遥控器”中 C 键, 蜂鸣器长鸣一声表示布防成功.  
(布防后报警时,警号会报警)

- 2.撤防功能：直接按下“用户遥控器”中 B 键两次, 蜂鸣器长鸣一声表示撤防成功(撤防后报警时,警号不会报警)
- 3.撤警功能：报警期间, 用刷卡开门, 遥控开门或按“用户遥控器” B 键可让警笛停止。并让蜂鸣器关闭, 红色指示灯也灭掉。
- 4.禁止刷卡开门功能：在关门状态下, 按“用户遥控器” D键锁定门, 使门无法通过刷卡/遥控器开锁, 再按一次解除锁定。
- 5.禁止关门功：在开门状态下, 按“用户遥控器” D键使门常开无法上锁, 再按一次D键解除锁定。

### 4)、进入编程功能（默认编程密码为123456）

- 1.用“红外键盘”靠近锁体, 连续输入\*编程密码#。

操作时必须对准红外接收头, 或者锁外壳灯罩处, 蜂鸣器长鸣一声, 锁体指示灯一直闪烁, 表示进入编程状态, 即可进入其他操作。

- 3.在操作时按一下\*键退出到主菜单, 既刚进入密码的状态, 可进行其他设置。再按一下\*键退出编程状态。

**技术参数：**工作电压：12VDC ~ 18VDC 锁舌伸出长度：20mm 工作电流： 500mA  
电控开锁电压：6 ~ 18VDC / AC 静态电流： 50mA 磁感应距离： 1mm 工作温度：--20 ~ 60  
使用寿命：50万次 相对湿度：10% ~ 90% 外型尺寸：150 × 98 × 46mm 开锁延时时间：3 ~ 99S可调  
红外遥控距离： 3M 读卡距离： 50mm（与卡片和环境有关）无线遥控距离： 50M（与环境有关）  
读卡类型：锐帆专用高频卡 存储容量：5000张用户卡（5000张以上需订做）