

振动变送器 TR2061-1-A020-1-0

产品名称	振动变送器 TR2061-1-A020-1-0
公司名称	上海芯倍科仪表制造有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市闵行区中春路988号11幢2楼
联系电话	18201817218 18201817218

产品详情

TR2061-1-A020-1-0振动变送器量程0-20mm/s

简介

主要用于对起重机，汽轮机、水轮机、风机、压缩机、制氧机、电机、泵、齿轮箱等大型旋转机械的振动监测。对于机壳振动，轴瓦振动，转子的不平衡、不对中，机件松动，滚动轴承损坏，齿轮损坏等原因引起的振动变化能够进行时时测量。

输出信号可直接传送至可编程控制器（PLC），集散控制系统（DCS）监视器、采集器、记录仪或其他监控设备。

2. 技术参数

2.1 频率响应：10 ~ 1000 Hz 或者5 ~ 1000 Hz（特殊说明）

2.2 自振频率：10Hz

2.3 测量范围：速度量 0-100mm/s（可选）0-20MM/S*

位移量 0-1000 μm（可选）0-200 μm

2.4 输出电流：4 ~ 20mA/1-5v/RS485 可选

2.5 输出阻抗：500

2.6 工作电压：DC12-28V ± 10%

2.7 接线方式：电流二线制、电压三线制、RS485四线制

2.8 测量方向：垂直或水平

2.9 使用环境：温 度 -40 ~ 80 相对湿度 90%

2.10 外形尺寸： 35 × 75mm

2.11 安装螺纹：M10 × 1.5 × 15mm（深度）或磁吸座 可选

2.12 重 量：约300g

TR2061-1-A020-1-0振动变送器量程0-20mm/s