

防爆现场控制箱全塑材质

产品名称	防爆现场控制箱全塑材质
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	260.00/台
规格参数	加工定制:是 型号:BXK 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

1、用途和工作条件

1.1用途

BJX系列防爆接线箱(以下简称接线箱),适用于II类、B级、C级T6组以下级别组别的含有爆炸性气体混合物的场所中,在交流50Hz、额定电压380V、额定电流至200A以下电路,作为连接各种电气设备接线、分线用。

1.2工作条件

- a. 海拔不超过2000m;
- b. 周围空气温度不高于+40 ,不低于-15 ;
- c. 空气相对湿度不大于90%(+20 时);
- d. 垂直安装倾斜度不大于5 °;
- e. 无明显摇动和强烈冲击振动的地方;
- f. 无明显破坏金属和绝缘腐蚀性气体和蒸气的环境中;
- g. 无滴水和其它液体侵入的地方;

2、结构与特点

2.1型号含义

JX - / D / L / X / R /

2.2主要技术参数见表:

额定电压(V)	额定电流(A)	防爆标志	进出线口螺纹
380	10、20、30、40、50、 60、80、100、120、150、 200	ExedIIBT6	G15
			G20
220		ExedIICT6	G25
			G32
		ExdIIBT6	G40
			G50
		ExdIICT6	G70
			G80

2.2结构概述

- 接线箱按照GB3836.1~3-2010标准要求设计制造,并经****检验机关检验合格,颁发合格证;
- 接线箱可采用ZL102铸铝合金铸造成型,或采用高强腐不锈钢板焊接而成,或经济型的钢板焊接而成,进出线口方向、数量、端子数及公称直径可根据用户要求任意变化,钢管布线和电缆布线均可,电缆布线须配备电缆夹紧密封接头。

3、安装与维修

- 3.1安装前应检查铭牌上的技术数据是否与实际使用情况相符;
- 3.2检查所有紧固件是否有松动现象,如有松动应加以紧固;
- 3.3接线箱的内外地接地必须良好可靠;
- 3.4安装时需将电缆穿过密封圈、金属垫圈、用压紧螺母压紧,保证密封及电缆不得松动,不使用的接线口应用密封圈和金属垫片加以封堵;
- 3.5维修检查时必须先断开电源后方可开盖;

4、订货须知

订货时应定清接线箱的完整型号、名称、规格及订货数量。

例:BJX-16/30防爆接线箱,端子数为16个、额定电流为30A、上方进线、进线口螺纹G25,1个,下方出线,出线口螺纹G15,4个。