

松下杭州打印机维修 杭州松下一体机维修松下传真机杭州维修站

产品名称	松下杭州打印机维修 杭州松下一体机维修松下传真机杭州维修站
公司名称	杭州艾格办公设备有限公司公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	杭州杭州市文三路467号华远大厦西座903
联系电话	0571-56775018 13738136278

产品详情

松下传真机常见故障及维修方法 一、松下传真机复印件有底灰 故障原因：

1. 反光镜镜面有灰尘。2. 荧光灯透光。 排除方法

：1. 用镜头纸将其擦拭干净即可。2. 变换荧光灯管的透光部分，使光射向供纸腔。

二、松下传真机副本一端或两端有黑色带状线 故障原因：大多数都是由于荧光灯管老化所致。

排除方法：更换荧光灯管。（更换时该管的透光部要面向供纸腔。

三、松下传真机打印测试图正常而复印时呈全黑 故障原因

：1. 荧光灯管装反或失效。2. 光电变换部分失效。 排除方法：1. 将荧光灯管调换一面装上试一试，若不行，说明已失效，此时应更换荧光灯管。2. 检修光电变换部分使其工作正常，无法修复的予以更新。

四、松下传真机打印测试图正常而复印有纵向黑线或白线 故障原因

：1. 稿件通道有异物。2. CCD光电传感器上有异物。3. 反光镜、光路等上面有异物。 排除方法：用酒精等清洁剂将稿件通道、CCD光电传感器、反光镜、光路中的各部位清洗干净，故障可消除。

五、松下传真机复印、打印测试图时有纵向白线和黑线 故障原因

：1. 图像信号处理板有问题。2. 热敏头不干净。3. 热敏头被划伤。 排除方法：1. 检修或更换图像信号处理板。2. 断电后，用酒精等清洁剂清洗热敏头及其工作面。3. 更换划伤的热敏头。

六、松下传真机复印、打印测试图均全白 故障原因：

1. 热敏头缺电。2. 热敏头坏。3. 图像信号处理板有问题。 排除方法：1. 用万用表电压挡测热敏头电源供电情况，若缺电则将电源处理正常。2. 更换热敏头。3. 修理或更换图像信号处理板。

七、松下传真机电源指示灯不亮 故障原因：

1. 外电路无电或供电不良。2. 交流或直流保险丝断。3. 机内接口接触不良。4. 电源组件严重故障。 排除方法：1. 用万用表交流电压挡测量外电路供电情况。如果电压低或无电压，可装置稳压器或用其他方法使之正常。2. 如果保险丝已烧断，应更换。3. 用万用表电阻挡测量机内接口。如果电阻值为∞，说明接触不良断路，直接用酒精棉球将接口擦拭干净即可。4. 用万用表测试电源组件。如果有某元件已损坏失效，将其更换即可。

八、松下传真机复印、打印测试图正常，但不能进行收发明传 故障原因

1. 外线接线不良。2. 线路控制板或调制解调器有故障。3. 软件设置有误。（47项设00为明传，设02为密传。） 排除方法：1. 用砂纸或小刀将外线接线头打光，使外线与传真机接触良好。2. 修理或更换线路控制板和调制解调器。3. 重新正确设置软件参数。

九、松下传真机不能密传 故障原因

：1. 保密接口有故障。2. 软件设置有错误。 排除方法：

1. 修理或更换保密接口。2. 正确地重设置软件参数。 十、松下传真机通信速率慢 故障原因：

1. 线路质量差。2. 调制解调器有问题。排除方法

: 1. 将调制解调器的故障排除或将其更换。2. 线路质量差时, 需进行检修或更换。松下503传真机发送、复印拉长故障处理: 很多松下503传真机用了一段时间后就出现传真机发送、复印拉长故障。这种故障组要是因为进纸轮很小磨擦力不够, 原因是CIS上有个摩擦片破了, 所以造成拉长, 可以用几层胶带来加大摩擦力。 ” “ 7 ” “ MONITOR ” “ MONITOR ” “ MONITOR ” “ MONITOR ”

“ * ” 可进入维修方式, 其中第 “ 06 ” 项为全清。