

维修销售RCS-9441A RCS-9442A旋转二极管故障检测装置

产品名称	维修销售RCS-9441A RCS-9442A旋转二极管故障检测装置
公司名称	福州鼎式辉电气有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:南瑞 交流回路电流:5A,1A 交流频率:50Hz
公司地址	福建省福州市闽侯县上街镇沙堤村利民88-2号（注册地址）
联系电话	13950401334

产品详情

维修销售RCS-9441A RCS-9442A旋转二极管故障检测装置

定值描述

1. GOOSE 混网使能

0：退出；1：使能

GOOSE 接收中部分控制块双网接收数据，部分控制块单网接收数据的情况下使用。

2. 网口遥测死区定值

遥测量变化量超过遥测死区后，则主动变化上送；变化量小于死区，不主动变化上送。此处定义的遥测量不包括电流、电压、功率、频率、功率因数等遥测量。电流、电压、功率、频率、功率因数等遥测量的遥测变化上送死区在用户设置-遥测参数中定义。

3. 遥控关联遥信

整为 1 时，61850 遥控操作需要判断相关位置的状态，控分时，开关刀闸位置必须在合位才能进行控分操作；控合时，开关刀闸位置必须在分为才能进行控合操作。

4. 缓存报告使能

置 1：装置按照第二版标准处理缓存报告，当客户端重连装置时，如果没有写入 EntryID 或写入的 EntryID 不正确，装置需要上送缓存的所有历史报告；

置 0：装置按照第一版标准处理缓存报告，当客户端重连装置是，如果没有写入 EntryID 或写入的 EntryID 不正确，装置不上送历史报告；

一般实际现场运行时，建议按照第一版标准执行，不投入此参数。因现场的大部分后台和远动是按照第一版标准实现的，如果它们没有写入 EntryID 或写入 EntryID 不正确，却收到很多历史报告，会误认为装置多送报告。

5. MMS 品质变化上送使能

置 1 时，并且在 61850 客户端使能品质变化上送（qChg），才能实现品质变化的主动上送。

6. MMS 双网模式