

江阴众和XJZC-03A/QF型转速撞击子监测仪

产品名称	江阴众和XJZC-03A/QF型转速撞击子监测仪
公司名称	江阴鼎智自动化科技有限公司
价格	4400.00/台
规格参数	品牌:江阴众和 型号:XJZC-03A/QF 名称:转速撞击子监测仪
公司地址	江阴市皮弄路83号
联系电话	0086-51080629366 13301529366

产品详情

概述：

江阴众和XJZC-03A/QF型转速撞击子监测仪在测量转速的同时接收两个危急遮断信号。用于连续监视和测量旋转机械装置的转速，同时记录两个危急遮断转速；输出的模拟电流信号、报警接点信号，可方便地与DCS、PLC系统、无纸记录仪连接。可广泛应用于电力、风机、钢铁、石化等行业。

江阴众和XJZC-03A/QF型转速撞击子监测仪接收两路现场的撞击子开关量信号，开关量闭合为撞击子打出状态信号，断开为撞击子未打出状态信号。也可以接收两路高电平信号。

江阴众和XJZC-03A/QF型转速撞击子监测仪技术参数：

转速输入：一路 SZCB-01 磁阻或霍尔或磁敏转速传感器信号；

撞击子输入：两路危急遮断开关量闭合信号或两路 PNP 型接近开关传感器信号；

显示范围：99999 rpm；

量程：(0~12000) rpm 内任意；分辨率：1rpm；误差：±1rpm；

电流输出：(4~20)mA，每通道独立，短路保护，负载 500

报警设定：2点（报警1，报警2）零转速报警设定：2点零转速报警1点，

通信：RS485 通信接口，通信距离 1200m，波特率 9600bps。

使用电源：电压 (85 ~ 265)VAC，频率 50Hz，功耗 < 10W。

外形尺寸：宽 160 mm × 高 80 mm × 深 218mm；

开孔尺寸：宽 152 mm × 高 76mm。

江阴众和XJZC-03A/QF型转速撞击子监测仪订货指南：

1. XJZC-03AQF可编程转速/撞击子监视仪需配置SZCB-01型磁阻传感器或SMCB-01传感器才能形成系统。撞击子的检测可以选择闭合开关量信号输入或PNP接近开关传感器信号。

2. 订货代号：XJZC-03A/Q - A - B - D

量程选择：A

01*：(0 ~ 3500) rpm

02：(0 ~ 4000) rpm (默认配置)

03：(0 ~ 5000) rpm

04：(0 ~ 9000) rpm

05：(0 ~ 12000) rpm

江阴众和XJZC-03A/QF型转速撞击子监测仪 汽轮机超速保护装置

选型举例：XJZC-03A/Q； XJZC-03A/QF

单表部分：江阴众和CZJ-B2型振动监视仪 震动表江阴众和CZJ-B3型振动监视仪 震动表江阴众和CZJ-B4型振动监视仪 震动表江阴众和CZJ-B3G型振动监视仪 挂壁式震动表江阴众和CZJ-B4G型振动监视仪 挂壁式震动表江阴众和SZC-04B
SZC-04BG智能转速表江阴众和ZH2012可编程振动监视仪江阴众和CZJ-4D型振动监视仪
四通道振动表江阴众和ZH2014D型振动监视仪 四通道振动表江阴众和RDXZ-2型轴振动监视仪江阴众和R
DZW-2Na型轴向位移监视仪江阴众和RDCZ胀差监视仪江阴众和SW-2
TD-2位移监视仪江阴众和CZ-6C便携式测振仪 手持式振动表江阴众和DZC-02A型转速表江阴众和SZC-04
F型智能转速表江阴众和XJZC-03A型转速/撞击子监测装置江阴众和XJZC-03A/Q型转速撞击子监测仪江阴
众和XJZC-03A/QF型转速撞击子监测仪