

# 安科瑞 AKH-0.66P系列保护型电流互感器

## 采集低压过载、短路信号，与保护继电器、电机保护器配套使用

产品名称	安科瑞 AKH-0.66P系列保护型电流互感器 采集低压过载、短路信号，与保护继电器、电机保护器配套使用
公司名称	安科瑞电气股份有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:安科瑞 型号:AKH-0.66P 产地:江苏江阴
公司地址	上海市嘉定区育绿路253号
联系电话	19821750213 19821750213

## 产品详情

功能：

该系列互感器用于采集低压过载、短路信号，与保护继电器、电机保护器配套使用。

应用范围：

低压配电保护系统。

订货范例：

具体型号：AKH-0.66/P P-60III 600/5

技术要求：额定电流比600A/5A；准确级10P10级；额定负荷5VA；穿心匝数1匝；穿排规格60mm×10mm 1-2根。

通讯协议：无

辅助电源：无

AKH-0.66P低压保护用电流互感器

AKH-0.66P-I低压电动机保护器专用电流互感器

规格	额定电流比(A)	准确级	额定负荷(VA)	安装方式
P-40I	250/0.05	0.5	1.25	A、C
P-60I	800/0.1	0.5	5	
P-40II	250-400/5(1)	10P10	2.5	C
P-50II	250-600/5(1)		2.5	
P-60III	300-400/5(1)		2.5	
	500-800/5(1)		5	D
P-80III	500-800/5(1)		5	
	1000-1500/5(1)		10	

AKH-0.66 P-M8型保护用电流互感器

规格	额定电流比(A)	准确级及相应额定负荷(VA)			短时热电流 (ith) (kA)	额定动稳定电流(idyn) (kA)	穿心匝数	扭距值 KGM
		5P5	5P10	10P10				
P-M8	100/1	1.5	/	/	7.5	18.5	直接式	7
	150/1	2	/	1	10	25		
	200/1	3.75	1.0	1.5	15	22.5		
	250/1	5	1.5	2.0	18	45		
	300/1	5	1.5	2.0	21	52.5		
	400/1	5	2.0	2.5	21	52.5		
P-双M8	5/5(1)	2.5	2.5	2.5	0.5	1	直 接 式	7
	10/5(1)	2.5	2.5	2.5	1	2		
	15/5(1)	2.5	2.5	2.5	3	6		
	20/5(1)	2.5	2.5	2.5	4	8		
	25/5(1)	2.5	2.5	2.5	5	10		
	30/5(1)	2.5	2.5	2.5	6	12		
	40/5(1)	2.5	2.5	2.5	6	12		
	50/5(1)	2.5	2.5	2.5	6	12		
	60/5(1)	2.5	2.5	2.5	6	12		
	75/5(1)	2.5	2.5	2.5	6	12		
	100/5(1)	2.5	2.5	2.5	10	12		

AKH-0.66P低压保护用电流互感器

AKH-0.66P-I低压电动机保护器专用电流互感器

AKH-0.66 P-M8型保护用电流互感器

AKH-0.66P低压保护用电流互感器

AKH-0.66P-I低压电动机保护器专用电流互感器

AKH-0.66P-M8型保护用电流互感器