

XKZ-5G2电控箱 XKZ-20G2电控箱

产品名称	XKZ-5G2电控箱 XKZ-20G2电控箱
公司名称	郑州群烽机械设备有限公司
价格	300.00/台
规格参数	
公司地址	郑州市金水区博颂路36号。
联系电话	86-037163679060 13939020110

产品详情

xkz-5g2和xkz-20g2型电控器，属g2系列电磁振动给料机的电能控制仪器，是xkz-5g和xkz-20g型电控器的更新换代产品，弥补了原机型的不足，突出了该机型的特点，对g2系列电磁振动给料机稳定正常作用起了关键作用。

外形尺寸：180mm（长）×162mm（宽）×254（高）mm

型号	工作电压	表示电流	配套给料机	备注
xkz-5g2	220v	3.8a	gz1----gz3	
xkz-20g2	220v	10.6a	gz4----gz5	
xkz-20g3	380v	13.3a	gz6	
xkz-100g3	380v	32a	gz7----gz8	
xkz-200g3	380v	38.6a	gz9	
xkzs-20g2	220v	10.6 × 2a	gz5k1----gz5k4	
xkzs-200g3	380v	38.6 × 2a	gz10----gz11	

xk-ii-5	220v	3.8a	gz1----gz3	可接受4-20ma信号
xk-ii-20	220v	106a	gz4----gz5	可接受4-20ma信号

一、本机特点：

- 1、电控器主回路采用可控硅作变流调节。
- 2、可控硅工作采用脉冲移相触发，能有效的控制电流和电压的突变，可使负载平稳起动，可确保可控硅的安全使用。
- 3、本机使用方便，式样新颖，底壳下装有金属支撑架及安装孔，既可悬挂，又可平放，为本机的安装与操作提供了方便。

二、使用方法：

- 1、按电控器上所标输入（220v），输出（电振机）位置，将电源与负载接好。
- 2、打开电源开关键，工作指示灯亮，表示电源已接通。
- 3、顺时针转动电流调节选钮，使输出达合适强度。

三、注意事项：

- 1、通态浪涌电流 i_{tsm} 在寿命期内，浪涌次数有一定限制，因此，一般不要人为的对负载短路。
- 2、电控器周围介质温度不超过-20 — + 40 的范围。
- 3、周围介质温度为25 时相对湿度不大于85%。
- 4、电控器应放置于振动幅度小，没有严重腐蚀性气体和影响电气绝缘性能的环境中。

四、主要性能指标

- 1、输入与输出电压 10v（输入电压大于或等于220v时实测）5v 。
- 2、适用于正负220v \pm 15%变化的。

xkz-5g2和xkz-20g2型电控器，属g2系列电磁振动给料机的电能控制仪器，是xkz-5g和xkz-20g型电控器的更新换代产品，弥补了原机型的不足，突出了该机型的特点，对g2系列电磁振动给料机稳定正常作用起了关键作用。