

潍坊山特C10KS参数

产品名称	潍坊山特C10KS参数
公司名称	山东安耐力电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:山特 型号:C10KS 产地:潍坊
公司地址	济南市天桥区凤凰山路3号凤凰广场B2104-7
联系电话	18453029219 15275185097

产品详情

产品简介：此型号UPS电源产品容量是10KVA，负载功率7000W，需要根据延时时间外配电池，具体配置方案欢迎为电咨询，如果延时时间短可以使用[山特C10K](#)。

产品详细介绍：

高可靠性的并联扩容技术，让您规划电源更有弹性

以往，您会因为考虑到未来设备的扩充，而在初期就规划了大容量的UPS设备,这是一项很大的浪费。

现在,您只要考虑您实际的电力需求,规划适当的UPS就可以了。

未来如果因为设备的扩充而需要相应的电力扩充时,只需要购买扩充部分的UPS,

将它并联到原有的电源系统就可以了,增加了规划的弹性，并大大的减少了投资的浪费。

N+1并联冗余的规划，提供您最可靠的电源解决方案

N+1并联冗余意味着随时都有多一台的UPS为您的重要设备提供保障。规划电源系统时，比额定容量增加一台，这样，当系统中任何一台UPS发生故障时，都能因为这额外增加的一台UPS，使得电源系统能够不间断的为您的重要设备提供高品质的电力，使得系统更加可靠。同时先进的均流技术使得并联运行下的每一台UPS平均分担着负载电流，在提高系统可靠性的同时，也延长了UPS的使用寿命。例如：计算机负载为20KVA，就可以使用3台UPS实现并联冗余，如果其中一台UPS需移出或关机拆除。其它两台UPS会立即支持所有的负载。因此，无论哪一台UPS出现故障，都会因为您妥善的并联冗余的规划，而使得贵重的设备获得了不间断的高品质电力供应。

小型化的设计，为您节省寸土寸金的办公空间

由于应用了先进的控制技术，大大的提高了功率密度，新的C6K(S)~3C20KS并联冗余UPS是在线式UPS相同容量中体积最小的。在今日寸土寸金的办公空间里，为您节省了宝贵的空间。

在线维修的设计，即使维修也不需要断电

只要将UPS转到维修模式，您就可以在持续供应负载电力的状况下安全的进行在线维修；如果您做了N+1并联冗余的规划，即使在维修的时候市电发生中断，您的贵重设备也能得到不间断的高品质电力供应。

贴心的功能设计，让您更方便的使用 直流启动功能，让您在没有市电供应的情况下，也能使用UPS。定时开关机的功能，免除您因为忘记启用UPS而招致的损失。远程监控功能，实现无人化的目标。强大的充电功能，不但方便您对备用时间的延长，智慧型的充电方式更使得电池的寿命得以延长，节省开支。自动重启动功能，使您在UPS备用关机后不必亲身为UPS开机。还有其他许许多多的贴心设计，为您的工作带来更多的便利。

优异的技术指标，让您用得安心

一直以来，山特的产品都是遵循着国际间最严格的设计规范，让您得以享有最高品质的产品性能。接近1的输入功因，大幅度的减少了对市电电网的污染，提高电网的利用率，是真正的绿色电源。超宽广的输入电压范围，在各种恶劣的电力环境下都为您的贵重设备提供最完善的保护。接近90%的满载运转效率，有效的为您节省电费支出。强大的抗干扰能力，符合IEC61000-4对于抗电磁干扰的要求，能有效的杜绝电网上的杂讯、高压、突波，给您的设备提供一个干净的电力环境。其他各项优异的技术指标，让您以经济的价格，享受高档的品质。

智能电源监控管理软件WinPower2003 支持Microsoft Windows95/98/Me/NT/2000/XP/Linux操作系统。适用于TCP/IP局域网，支持TCP/IP网络监控UPS；提供分层目录结构管理网络UPS；异常事件发生时可通过广播、电子邮件、传呼及手机短信通知用户；自动侦测UPS型号及通讯口；提供密码保护功能；支持定时开启/关闭UPS功能；支持UPS定时自测功能；支持图形方式实时显示UPS状态功能；支持网络关闭多台服务器和工作站的功能；支持Smart Event功能，使用户按自己的需求定义接收异常电力信息的方式；支持关闭大部份应用程序及保存相关文档；支持简/繁体中文、多国语言及英文平台；支持在线帮助功能。具有数据记录（包括市电、UPS、负载、电池）和事件日志功能，便于系统管理员进行UPS日常维护。完备的监控通讯功能 提供了RS-232、智能插槽(Intelligent Slot)等监控通讯接口。用户可以选购山特AS400卡，以提供IBM AS400标准通讯信号，来作Remote Display，包含声音报警及灯光显示等监控功能。或选购山特WebPower智能监控卡，通过Internet国际互联网进行全球化管理，或者通过SNMP网管，实现集中监控及远程监控等功能。

技术参数

型 号	C6K	C6KS	C10K	C10KS	3C10KS	3C15KS	3C20KS
额定容量	6kVA		10kVA			15kVA	20kVA
输入配线	单相二线+地线				三相四线+地线		
电压	c(176~276)VAC				(304~478)VAC		
频率	(46~54)Hz						
输入电压	220*(1+/-1%)VAC						
输入频率	与输入市电同步,并且同步范围可调〔市电模式〕						
输出频率	50*(1+/-0.1%)Hz〔电池模式〕						
电流峰值比	3:01						
波形	正弦波						
备用时间（满载/半载）	>7'/20'	-----	>5'/13'	-----			
电池形式	Panasonic阀控式（密封）铅蓄电池	-----	Panasonic阀控式（密封）铅蓄电池	-----			
外接电池标称电压	-----	240VDC	----	240VDC			
转换时间	零中断						
超载能力	105% ~ 130% 10min, 130%以上1min						
通讯界面	RS-232 + Intelligent Slot						

操作	温度	0 ~ 40					
环境	湿度	20% ~ 90%					
外观尺寸 (W*D*H) (m m*mm*mm)	260*570*717						
重量(净重)kg	90	35	93	38	39	55	