HDZ-27205A储能电机 HCJ-7522储能电机

产品名称	HDZ-27205A储能电机 HCJ-7522储能电机
公司名称	郑州群烽机械设备有限公司
价格	800.00/台
规格参数	
公司地址	郑州市金水区博颂路36号。
联系电话	86-037163679060 13939020110

产品详情

hdz系列断路器专用交直流两用储能电机

hdz-27205a储能电动机 断路器交直流两用储能电动机

型号	额定电压 (v)	额定电流 (a)	额定功率	额定转速r/min	额定扭矩n.m	工作
hdz-14505b	≌110	7.2	450	480	8.1	
hdz-24505b	≌220	3.6	450	480	8.1	
hdz-16005b	≌110	9.4	600	480	10	
hdz-26005b	≌220	4.7	600	480	10	

型号	额定电压 (v)	额定电流 (a)	额定功率	额定扭矩n.m	工作制
hcj-7522	220	2.08	250	6500	警

型号		额定电压 (mv)	额定功率	额定电流(a)	额定转速r/min	额定扭矩	工作
hdz-27099c		≌220	700	5	10000		
hdz-10301a		≌24	30	3.5	60	37.8	

型号	原型号	额定电压 (mv)	额定功率	额定电流(a)	额定转速r/min	额定扭矩n.m	工作
hdz-19903a	hdz-159	≌110	990	14.8	250	37.8	
hdz-29903a	hdz-259	≌220	990	7.4	250	37.8	

型号	额定电压 (v)	额定功率（w）	额定电流(a)	额定转速r/min	额定扭矩n.m	工作
hdz-22602c	≌220	260	2.2	170	14	
hdz-23002c	≌220	300	2.5	200	13.7	

型号	额定电压 (v)	额定电流 (a)	额定功率	额定转速r/min	额定扭矩n.m	工作
hdz-11002a	≌110	1.8	100	200	4.4	
hdz-21002a	≌220	0.9	100	200	4.4	

型号	额定电压 (v)	额定功率（w）	额定电流(a)	额定转速r/min	额定扭矩n.m	工作
hdz-21806c	≌220	180	1.5	600	2.7	
hdz-22408c	≌220	240	2	800	2.7	

型号	额定电压(mv)	额定电流(a)	额定功率（w）	额定转速r/min	额定扭矩n.m	工作
hdz-22803c	≌220	2.3	280	316	8	
hdz-22803c	≌220	2.5	280	316	8.7	

型号	额定电压 (v)	额定功率（w）	额定电流(a)	额定转速r/min	额定扭矩n.m	工作
hdz-12390a	≌110	230	3.9	9000	0.24	
hdz-22390a	≌220	230	1.95	9000	0.24	

型号	额定电压 (v)	额定电流 (a)	额定功率	额定转速r/min	额定扭矩n.m	工作
hdz-17205b3	≌110	9.4	720	530	12	
hdz-27205b3	≌220	5.23	720	530	12	

hdz-37205b3	≅380	3.03	720	530	12	

型号	额定电压 (v)	额定功率（w）	额定电流(a)	额定转速r/min	额定扭矩n.m	工作
hdz-21806c	≌220	180	1.5	600	2.7	
hdz-22408c	≌220	240	2	800	2.7	

型号	额定电压 (v)	额定电流 (a)	额定功率	额定转速r/min	额定扭矩n.m	工作
hdz-11002a	≌110	1.8	100	200	4.4	
hdz-21002a	≌220	0.9	100	200	4.4	

型号	额定功率 (w)	额定电压 (v)	额定电流 (ma)	工作转速 nmax r/min	纹波系数 ku%	线性误差 ± δ x%	输出 称
zys-1a	4.4	55	80	0～2000	1.5	0.5	
zys-3a	22	110	200	0～2000	1.5	0.7	
zys-6a	22	110	200	0～3000	1.5	0.5	
zys-100a	8	100	80	0～1000	1.5	0.7	

型号	原型号	额定电压 (mv)	额定功率（w）	额定电流(a)	额定转速r/min	额定扭矩n.m	工作
hdz-11003a	hdz-104	24	100	7.4	316	3	
hdz-21003a	hdz-204	≌220	100	0.8	316	3	
hdz-11004c	hdz-104	≌110	100	1.6	420	2.2	
hdz-21004c	hdz-204	≌220	100	0.8	420	2.2	

1、断路器专用交直流两用储能电机，

2、电压220v-380v，本产品适用于dw16/dw15/dw17/dw45/系列断路器储能合闸使用，还有用于真空断路器等型号的储能电机。

一、断路器储能电机的作用：断路器储能电机，主要是用于合闸，分闸。

二、断路器储能电机的储能原理：断路器储能的方式有两种：1、手动储能，2、电机储能。两种储能的最终目的都是把弹簧进行拉伸，将能量储存在弹簧中。手动储能一般只在检修时采用，或者是在紧急情况下又没有控制电源时采用。断路器的合闸机构实际上是一种脱扣机构，而断路器合闸或分闸都需要机构提供足够的操作能量，储能机构在合闸前将弹簧储能（拉伸或压缩）并使机构稳定在一个死点，合闸机构在合闸时，使储能机构脱离死点而快速释放弹簧能量，进而完成合闸。合闸的同时为分闸弹簧储能，当分闸机构脱扣时，完成分闸。 因此，要合闸就必须先储能。储能电机经常使用到，有自动重合闸功能的断路器在完成合闸后（储能弹簧已释放）还可以储能，就可以完成快速的重合闸功能。

三、断路器储能电机产品介绍：储能电机（俗称“ 马达 ”），电操机构有电动操作机构和电磁操作机构两种：电动操作机构由电动机驱动，一般适用于400a及以上大容量断路器的操作；电磁操作机构由电磁铁驱动，适用于100a、225a等小容 量断路器。
此类产品还有很多型号没发布，价格依照咨询报价为准，欢迎来电咨询。

型号	额定电压(v)	额定功率(w)	额定电流(a)	额定转速r/min	工作制1min	配套产
hdz-27205a	≌220	720	5.23	530	s2	弹簧储能
hdz-23605a	≌220	360	2.73	530	s2	弹簧储能
hdz-22405a	≌220	240	2	530	s2	弹簧储能
hdz-11806a	≌110	180	3.2	600	s2	矿用真空
hdz-11806a	≌127	180	2.6	600	s2	矿用真空
hdz-11806a	≌135	180	2.5	600	s2	矿用真空
hdz-21806a	≌220	180	2.5	600	s2	矿用真空
hdz-12206a	≌127	220	3.2	600	s2	矿用真空
hdz-12506a	≌127	250	3.7	600	s2	矿用真空
hdz-12506a	≌135	250	3.2	600	s2	矿用真空
hdz-22506a	≌220	250	2.2	600	s2	矿用真空

hdz-21503c	≌220	150	1.3	300	s2	真空负
hdz-21803a	≌220	180	1.4	300	s2	ah船用
hdz-21003a	≌220	100	0.8	316	s2	ah船用
hdz-23601c	≌220	360	2.73	80	s2	隔离
hdz-24101c	≌220	410	2.93	96	s2	隔离
hdz-22880b	≌220	275	2.2	8000	s2	真空断
hdz-25514c	≌220	550	4.4	1400	s2	原hdz-
hdz-23214c	≌220	320	2.7	1400	s2	原hdz-
hdz-22508a	≌220	250	2.1	750	s2	空气断
hdz-32508a	≌380	250	1.3	750	s2	空气断
hdz-33612a	≌380	360	1.8	1200	s2	空气断
hdz-21701a	≌220	175	1.4	90	s2	空气断
hdz-33612a	≌380	175	0.82	90	s2	空气断
hdz-31701a	≌220	500	4	100	s2	储能
hdz-22401a	≌220	240	2	73	s2	空气断
hdz-29099a	≌220	900	6.85	11000	s2	空气断
hdz-27211a	≌220	720	5.6	1060	s2	储能