

HDZ-22080B储能电机 HDZ-12080B储能电机

产品名称	HDZ-22080B储能电机 HDZ-12080B储能电机
公司名称	郑州群烽机械设备有限公司
价格	800.00/台
规格参数	
公司地址	郑州市金水区博颂路36号。
联系电话	86-037163679060 13939020110

产品详情

hdz-22080b储能电机 配3ah真空断路器专用储能电机

规格型号	额定电压 (v)	额定电流 (a)	额定功率 (w)	额定转速 (r/ min)	额定扭矩 (n .m)	工作制 (1min)
hdz-22080b	ac/dc220	1.80	200	8000	0.24	s2 1min
	ac/dc110	3.60	200	8000	0.24	s2 1min

hdz-12080b

hdz-22403c储能电机 隔离开关专用储能电机

规格型号	额定电压 (v)	额定电 流 (a)	额定 功率 (w)	额定转 速 (r/ min)	额定扭 矩 (n. m)	工作制 (1min)
hdz-22403c	ac/dc220	2.20	240	300	7.60	s2 1min
hdz-12403c	ac/dc110	4.40	240	300	7.60	s2 1min
hdz-23603c	ac/dc220	2.80	360	300	11.50	s2 1min

hdz-13603c 5.60 360 300 11.50 s2 1min
ac/dc110

hdz-22405a储能电机 配ct8、ct10

弹簧操作机构用储能电动机。

规格型号	额定电压 (v)	额定电流 (a)	额定功 率(w)	额定转速 (r/min)	额定扭矩 (n.m)	工作制 (1min)
hdz-22405a	ac/dc220	2.0	240	530	4.30	s2 1min
hdz-12405a	ac/dc110	4.0	240	530	4.30	s2 1min
hdz-02405a	ac/dc48	9.20	240	530	4.30	s2 1min
hdz-02405a	ac/dc24	18.40	240	530	4.30	s2 1min

规格型号	额定电压 (v)	额定电流 (a)	额定功 率(w)	额定转速 (r/min)	额定扭矩 (n.m)	工作制 (1min)
hdz-23580b	ac/dc220	2.75	350	8000	0.42	s2 1min
hdz-13580b	ac/dc110	5.5	350	8000	0.42	s2 1min

规格型号	额定电压 (v)	额定电流 (a)	额定功 率(w)	额定转速 (r/min)	额定扭矩 (n.m)	工作制 (1min)
hdz-23570b	ac/dc220	2.7	350	7000	0.48	s2 1min

(cm-22)

hdz-26005a-1储能电机 ct26操作机构储能电机

规格型号	额定电压 (v)	额定电流 (a)	额定功率 (w)	额定转速 (r/ min)	额定扭矩 (n .m)	工作制 (1min)
hdz-26005a-1	ac/dc220	5.0	600	530	10.80	s2 1min
hdz-16005a-1	ac/dc110	10	600	530	10.80	s2 1min

hdz-29003a储能电机 ct14六氟化硫弹簧储能机构

规格型号	额定电 压 (v)	额定电 流 (a)	额定 功率 (w)	额定转 速 (r/ min)	额定扭 矩 (n. m)	工作制 (1min)
hdz-29003a	ac/dc220	7.50	900	280	30.70	s2 1min
	ac/dc110	15	900	280	30.70	s2 1min

hdz-19003a

hdz-215003a储能电机

规格型 号	额 定 电 压 (v)	额 定 电 流 (a)	额 定 功 率 (w)	额 定 转 速 (r/ min)	额 定 扭 矩 (n. m)	工 作 制 (1 min)
----------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---------------------------

hdz-215003a ac/d c220 10 150 300 47.8 s2 1 min

hdz-26001c储能电机

规格
型号

hdz-26001c ac6 1 5 s2 /d0 4 0: 1 c 0 0 1 m 2 in 2 0 4 hdz 6

-26 0
005
c ac 6 1 s2
/d0 5: 1
c 0 1 m
2 in
2
0
4
hdz 6
-16 0
001
c ac 6 1 s2
/d0 5: 1
c 0 1 m
1 in
1
0

1、断路器专用交直流两用储能电机，

2、电压220v-380v，本产品适用于dw16/dw15/dw17/dw45/系列断路器储能合闸使用，还有用于真空断路器等型号的储能电机。

一、断路器储能电机的作用：断路器储能电机，主要是用于合闸，分闸。

二、断路器储能电机的储能原理：断路器储能的方式有两种：1、手动储能，2、电机储能。两种储能的最终目的都是把弹簧进行拉伸，将能量储存在弹簧中。手动储能一般只在检修时采用，或者是在紧急情况下又没有控制电源时采用。断路器的合闸机构实际上是一种脱扣机构，而断路器合闸或分闸都需要机构提供足够的操作能量，储能机构在合闸前将弹簧储能（拉伸或压缩）并使机构稳定在一个死点，合闸机构在合闸时，使储能机构脱离死点而快速释放弹簧能量，进而完成合闸。合闸的同时为分闸弹簧储能，当分闸机构脱扣时，完成分闸。因此，要合闸就必须先储能。储能电机经常使用到，有自动重合闸功能的断路器在完成合闸后（储能弹簧已释放）还可以储能，就可以完成快速的重合闸功能。

三、断路器储能电机产品介绍：储能电机（俗称“马达”），电操机构有电动操作机构和电磁操作机构两种：电动操作机构由电动机驱动，一般适用于400a及以上大容量断路器的操作；电磁操作机构由电磁铁驱动，适用于100a、225a等小容量断路器。

此类产品还有很多型号没发布，价格依照咨询报价为准，欢迎来电咨询。