

HDZ-12405A储能电机 HDZ-02405A储能电机

产品名称	HDZ-12405A储能电机 HDZ-02405A储能电机
公司名称	郑州群烽机械设备有限公司
价格	800.00/台
规格参数	
公司地址	郑州市金水区博颂路36号。
联系电话	86-037163679060 13939020110

产品详情

hdz-12405a储能电机 配ct8、ct10 弹簧操作机构用储能电动机。

规格型号	额定电压 (v)	额定电流 (a)	额定功率 (w)	额定转速 (r/ min)	额定扭矩 (n .m)	工作制 (1min)
hdz-22405a	ac/dc220	2.0	240	530	4.30	s2 1min
	ac/dc110	4.0	240			s2 1min
hdz-12405a				530	4.30	
	ac/dc48	9.20	240			s2 1min
hdz-02405a				530	4.30	
	ac/dc24	18.40	240			s2 1min
hdz-02405a				530	4.30	

hdz-22880b储能电机 此款电机是配套西门子3af真空断路器的专用产品

规格型 号	额 定 电 压 (v)	额 定 电 流 (a)	额 定 功 率 (w)	额 定 转 速 (r/ min)	额 定 扭 矩 (n. min)	工 作 制 (1 min)
----------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------

hdz-228 ac/d 2.2 275 8000 0.33 s2 1

80b c220 min
 ac/d 4.4 s2 1
 hdz-128c110 min
 80b 275 8000 0.33

ac/d 10.1 s2 1
 hdz-028 c 48 275 8000 0.33 min
 80b

ac/d 20.2 s2 1
 hdz-028 c 24 275 8000 0.33 min
 80b

规格型号	额定电压 (v)	额定电流 (a)	额定功率 (w)	额定转速 (r/min)	额定扭矩 (n.m)	工作制 (1min)
------	----------	----------	----------	--------------	------------	------------

hdz-235 ac/d 2.75 350 8000 0.42 s2 1
 80b c220 min

ac/d 5.5 350 8000 0.42 s2 1
 c110 min

hdz-135
 80b

规格型号	额定电压 (v)	额定电流 (a)	额定功率 (w)	额定转速 (r/min)	额定扭矩 (n.m)	工作制 (1min)
------	----------	----------	----------	--------------	------------	------------

hdz-235 ac/d 2.7 350 7000 0.48 s2 1
 70b c220 min

(cm-22)
 hdz-26005a-1储能电机

ct26操作机构储能电机

规格型号	额定电压 (v)	额定电流 (a)	额定功率 (w)	额定转速 (r/min)	额定扭矩 (n.m)	工作制 (1min)
hdz-26005a-1	ac/dc220	5.0	600	530	10.80	s2 1min

hdz-16005a-1	ac/dc110	10	600	530	10.80	s2 1min
--------------	----------	----	-----	-----	-------	---------

规格型号	额定电压 (v)	额定电流 (a)	额定功率 (w)	额定转速 (r/min)	额定扭矩 (n.m)	工作制 (1min)
------	-------------	-------------	-------------	-----------------	---------------	---------------

hdz-26005a	ac/dc220	5.0	600	530	10.80	s2 1min
------------	----------	-----	-----	-----	-------	---------

hdz-16005a	ac/dc110	10	600	530	10.80	s2 1min
------------	----------	----	-----	-----	-------	---------

hdz-29003a储能电机 ct14六氟化硫弹簧储能机构

规格型号	额定电压 (v)	额定电流 (a)	额定功率 (w)	额定转速 (r/min)	额定扭矩 (n.m)	工作制 (1min)
------	-------------	-------------	-------------	-----------------	---------------	---------------

hdz-29003a	ac/dc220	7.50	900	280	30.7	s2 10 min
------------	----------	------	-----	-----	------	-----------

	ac/dc110	15	900	280	30.7	s2 10 min
--	----------	----	-----	-----	------	-----------

hdz-19003a

hdz-215003a储能电机

规格型号

hdz-215003a

hdz-26001c储能电机

规格型号	额定电压 (v)	额定功率 (w)	额定转速 (r/min)
------	-------------	-------------	-----------------

速比	工作制
----	-----

(1min)

hdz-26001c ac/dc220 600 140 50:1 s2 1min

460

hdz-26005c ac/dc220 600 15:1 s2 1min

460

hdz-16001c ac/dc110 600 15:1 s2 1min

hdz-17002a储能电机

规格型号	额定电 压 (v)	额定电 流 (a)	额定 功率 (w)	额定转 速 (r/m in)	额定扭 矩 (n. m)	工作制 (1min)
------	--------------	--------------	-----------------	----------------------	--------------------	--------------------

hdz-17002a ac/dc220 5.5 700 200 33.30 s2 1min

ac/dc110 11 700 200 s2 1min

hdz-17002a

33.30

hdz-22503c储能电机 abb真空断路器弹簧储能电动机

规
格
型
号

hd
z-
22 a2.2 3 8 s
50 c 2 5 0 2
3c / 0 0 0 1
d
c
2
2
0

a s
hd c4. 2
z- / 4 1
12 d0
50 c 2 3 8
3c 1 5 0
1 0 0
0

hdz-26006a储能电机 abb高压隔离开关弹簧储能电动机

型号	额定	额定	额定	额定	额定	工作
----	----	----	----	----	----	----

电压 (v) 电流 (a) 功率 (w) 转速 (r/min) 扭矩 (n.m) 制 (1 min)

hdz-26006a ac/dc20 3.40 470 4000 1.15 s2 1min

规格型号 额定电压 (v) 额定电流 (a) 额定功率 (w) 额定转速 (r/min) 额定扭矩 (n.m) 工作制 (1 min)

hdz-12003a ac/dc10 3.18 200 300 3.80 s2 1min

ac/dc20 1.59 200 300 3.80 s2 1min

hdz-22003a

hdz-32003a ac/dc30 0.90 200 300 3.80 s2 1min

hdz-22080b储能电机

配3ah真空断路器专用储能电机

规格型号 额定电压 (v) 额定电流 (a) 额定功率 (w) 额定转速 (r/min) 额定扭矩 (n.m) 工作制 (1 min)

hdz-22080b ac/dc220 1.80 200 8000 0.24 s2 1min

ac/dc110 3.60 200 8000 0.24 s2 1min

hdz-12080b

hdz-22403c储能电机 隔离开关专用储能电机

规格型号 额定电压 (v) 额定电流 (a) 额定功率 (w) 额定转速 (r/min) 额定扭矩 (n.m) 工作制 (1 min)

hdz-22403c ac/dc20 2.20240 300 7.60s2 1min

hdz-12403c ac/ 4.40240 300 7.60min s2 1min

dc1
10

hdz-23 2.80360 300 11.5s2 1
603c ac/ 0 min
dc2
20

hdz-13 5.60360 300 11.5s2 1
603c ac/ 0 min
dc1
10

1、断路器专用交直流两用储能电机，

2、电压220v-380v，本产品适用于dw16/dw15/dw17/dw45/系列断路器储能合闸使用，还有用于真空断路器等型号的储能电机。

一、断路器储能电机的作用：断路器储能电机，主要是用于合闸，分闸。

二、断路器储能电机的储能原理：断路器储能的方式有两种：1、手动储能，2、电机储能。两种储能的最终目的都是把弹簧进行拉伸，将能量储存在弹簧中。手动储能一般只在检修时采用，或者是在紧急情况下又没有控制电源时采用。断路器的合闸机构实际上是一种脱扣机构，而断路器合闸或分闸都需要机构提供足够的操作能量，储能机构在合闸前将弹簧储能（拉伸或压缩）并使机构稳定在一个死点，合闸机构在合闸时，使储能机构脱离死点而快速释放弹簧能量，进而完成合闸。合闸的同时为分闸弹簧储能，当分闸机构脱扣时，完成分闸。因此，要合闸就必须先储能。储能电机经常使用到，有自动重合闸功能的断路器在完成合闸后（储能弹簧已释放）还可以储能，就可以完成快速的重合闸功能。

三、断路器储能电机产品介绍：储能电机（俗称“马达”），电操机构有电动操作机构和电磁操作机构两种：电动操作机构由电动机驱动，一般适用于400a及以上大容量断路器的操作；电磁操作机构由电磁铁驱动，适用于100a、225a等小容量断路器。

此类产品还有很多型号没发布，价格依照咨询报价为准，欢迎来电咨询。