

HDZ-20800A-2储能电机 HDZ-10800A电动机

产品名称	HDZ-20800A-2储能电机 HDZ-10800A电动机
公司名称	郑州群烽机械设备有限公司
价格	800.00/台
规格参数	
公司地址	郑州市金水区博颂路36号。
联系电话	86-037163679060 13939020110

产品详情

hdz系列断路器专用交直流两用储能电机

hdz-20800a-2储能电机储能电机 vbi1机构专用

规格型号	额定电压 (v)	额定电流 (a)	额定功率 (w)	额定转速 (r/ min)	额定扭矩 (n .m)	工作制 (1min)
hdz-20800a	ac/dc220	0.90	80	25	30.60	s2 1min
hdz-10800a	ac/dc110	1.80	80	25	30.60	s2 1min
hdz-70-30b	ac/dc220	0.70	65	25	30.60	s2 1min
hdz-20800a-2	ac/dc220	0.9	80	25	30.60	s2 1min
hdz-10800a-2	ac/dc110	1.8	80	25	30.60	s2 1min

规格型号	额定电压 (v)	额定电流 (a)	额定功率 (w)	额定转速 (r/ min)	额定扭矩 (n .m)	工作制 (1min)
hdz-21080c	ac/dc220	0.70	100	8000	0.12	s2 1min
hdz-11080c	ac/dc110	1.40	100	8000	0.12	s2 1min

规格型号	额定电压 (v)	额定电流 (a)	额定功率 (w)	额定转速 (r/min)	额定扭矩 (n .m)	工作制 (1min)
hdz-21001a	ac/dc220	1.0	100	100	9.60	s2 1min
hdz-11001a	ac/dc110	2.0	100	100	9.60	s2 1min

hdz-21024t	dc 220	0.80	100	2400	0.4	s2 1min
------------	--------	------	-----	------	-----	---------

规格型号	额定电压 (v)	额定电流 (a)	额定功率 (w)	额定转速 (r/ min)	额定扭矩 (n .m)	工作制 (1min)
hdz-21503a	ac/dc220	1.2	150	300	4.80	s2 1min
hdz-11503a	ac/dc110	2.4	150	300	4.80	s2 1min

hdz-01503a	ac/dc 48	5.5	150	300	4.80	s2 1min
------------	----------	-----	-----	-----	------	---------

hdz-01503a	ac/dc 24	11	150	300	4.80	s2 1min
------------	----------	----	-----	-----	------	---------

规格型号	额定电压	额定电流	额定功率	额定转速 (r/	额定扭矩 (n	工作制
------	------	------	------	----------	---------	-----

	(v)	(a)	(w)	(min)	(n.m)	(1min)
hdz-22405a-1	ac/dc220	2.0	240	530	4.3	s2 1min
	ac/dc110	4.0	240	530	4.3	s2 1min
hdz-12405a-1						

hdz-21703c储能电机 配vd4 真空断路器专用储能电动机

规格型号	额定电压 (v)	额定电流 (a)	额定功率 (w)	额定转速 (r/min)	额定扭矩 (n.m)	工作制 (1min)
hdz-21703c	ac/dc220	1.50	170	300	5.40	s2 1min
hdz-11703c	ac/dc110	3.00	170	300	5.40	s2 1min
hdz-22503c	ac/dc220	2.20	250	300	8	s2 1min
hdz-12503c	ac/dc110	4.40	250	300	8	s2 1min

规格型号	额定电压 (v)	额定电流 (a)	额定功率 (w)	额定转速 (r/min)	额定扭矩 (n.m)	工作制 (1min)
hdz-22050c	ac/dc220	1.66	200	500	3.80	s2 1min
hdz-12050c	ac/dc110	3.18	200	500	3.80	s2 1min
hdz-02050c	ac/dc 60	6.0	200	500	3.80	s2 1min

hdz-22080b储能电机 配3ah真空断路器专用储能电机

规格型号	额定电压 (v)	额定电流 (a)	额定功率 (w)	额定转速 (r/min)	额定扭矩 (n.m)	工作制 (1min)

hdz-22080b	ac/dc2	1.80	200	8000	0.24	s2
	20					1min
	ac/dc1	3.60	200	8000	0.24	s2
	10					1min

hdz-12080b

hdz-22403c储能电机 隔离开关专用储能电机

h a2 37s
d c . 0.2
z- /2 061
2 0 0
2
4
0
3
c

h 4 3 s
d . 0 2
z-a4 071
1 c0 .
2 / 6
4 0
0
3
c

h 2 31s
d . 012
z-a8 0.1
2 c0 5
3 / 0
6

0
3
c

h 5 31s
d . 012
z-a6 0.1
1 c0 5
3 / 0
6
0
3
c

hdz-22405a储能电机 配ct8、ct10 弹簧操作机构用储能电动机。

规格型号	额定电压 (v)	额定电流 (a)	额定功率 (w)	额定转速 (r/min)	额定扭矩 (n.m)	工作制 (n.1min)
------	----------	----------	----------	--------------	------------	--------------

hdz-22405a	ac/dc 220	2.0	240	530	4.30	s2 1min
------------	-----------	-----	-----	-----	------	------------

hdz-12405a	ac/dc 110	4.0	240	530	4.30	s2 1min
------------	-----------	-----	-----	-----	------	------------

hdz-02405a	ac/dc 48	9.20	240	530	4.30	s2 1min
------------	----------	------	-----	-----	------	------------

hdz-02405a	ac/dc 24	18.40	240	530	4.30	s2 1min
------------	----------	-------	-----	-----	------	------------

hdz-22880b储能电机

此款电机是配套西门子3af真空断路器的专用产品

规格型号	额定电压 (v)	额定电流 (a)	额定功率 (w)	额定转速 (r/min)	额定扭矩 (n.m)	工作制 (1min)
------	----------	----------	----------	--------------	------------	------------

hdz-22880b	ac/dc2 20	2.2	275	8000	0.33	s2 1min
hdz-12880b	ac/dc1 10	4.4	275	8000	0.33	s2 1min
hdz-02880b	ac/dc 48	10.1	275	8000	0.33	s2 1min
hdz-02880b	ac/dc 24	20.2	275	8000	0.33	s2 1min

规格型号 额定电 额定电 额定 额定转 额定扭 工作制
压 流 功率 速 (r/ 矩 (n. (1min
(v) (a) (w min) m))
)

hdz-23580b	ac/dc2 20	2.75	350	8000	0.42	s2 1min
hdz-13580b	ac/dc1 10	5.5	350	8000	0.42	s2 1min

规格型号 额定电 额定电 额定 额定转 额定扭 工作制
压 流 功率 速 (r/ 矩 (n. (1min
(v) (a) (w min) m))
)

hdz-23570b	ac/dc2 20	2.7	350	7000	0.48	s2 1min
------------	--------------	-----	-----	------	------	---------

(cm-22)
hdz-26005a-1储能电机 ct26操作机构储能电机

规格
型号

h
dz
-2a5651s
60c.0302
05/000.1
a-d 8
1c 0
2

2
0

h a1651s
dzc00302
-1/ 00.1
60d 8
05c 0
a-1
1 1
0

规格
型号

h
dz
-2a5651s
60c.0302
05/000.1
a d 8
c 0
2
2
0

h a1651s
dzc00302
-1/ 00.1
60d 8
05c 0
a 1
1
0

hdz-29003a储能电机 ct14六氟化硫弹簧储能机构

规格型号	额定电 压 (v)	额定电 流 (a)	额定 功率 (w)	额定转 速 (r/ min)	额定扭 矩 (n. m)	工作制 (1min)
hdz-29003a	ac/dc22	7.50	900	280	30.70	s2 1min

0

ac/dc11 15 900 280 30.70 s2 1min

0

hdz-19003a

hdz-215003a储能电机

规格型号	额定电压 (v)	额定电流 (a)	额定功率 (w)	额定转速 (r/min)	额定扭矩 (n.m)	工作制 (n.min)
------	----------	----------	----------	--------------	------------	-------------

hdz-215 ac/d 10 150 300 47.8 s2 1
003a c220 0 0 min

hdz-26001c储能电机

规格型号

hdz

-26

001

c ac6 1 5 s2

/d0 4 0: 1

c 0 0 1 m

2 in

2

0

4

hdz

6

-26

0

005

c ac6 1 s2

/d0 5: 1

c 0 1 m

2 in

2

0

4

hdz

6

-16

0

001

c ac6 1 s2

/d0 5: 1

c 0 1 m
1 in
1
0

hdz-17002a储能电机

规格型号	额定电压 (v)	额定电流 (a)	额定功率 (w)	额定转速 (r/min)	额定扭矩 (n.m)	工作制 (1min)
hdz-17002a	ac/dc220	5.5	700	200	33.30	s2 1min
hdz-17002a	ac/dc110	11	700	200	33.30	s2 1min

hdz-22503c储能电机 abb真空断路器弹簧储能电动机

规格型号	额定电压 (v)	额定电流 (a)	额定功率 (w)	额定转速 (r/min)	额定扭矩 (n.m)	工作制 (1min)
hdz-22503c	ac/dc220	2.20	250	300	8	s2 1min
hdz-12503c	ac/dc110	4.40	250	300	8	s2 1min

abb高压隔离开关弹簧储能电动机

hdz-26006a储能电机

型号	额定电压 (v)	额定电流 (a)	额定功率 (w)	额定转速 (r/min)	额定扭矩 (n.m)	工作制 (1min)
hdz-26006a	ac/dc220	3.40	470	4000	1.15	s2 1min

规格型号	额定电压 (v)	额定电流 (a)	额定功率 (w)	额定转速 (r/min)	额定扭矩 (n.m)	工作制 (1min)
hdz-12003a	ac/dc110	3.18	200	300	3.80	s2 1min
hdz-12003a	ac/dc220	1.59	200	300	3.80	s2 1min
hdz-22003a						
hdz-32003a	ac/dc380	0.90	200	300	3.80	s2 1min

hdz-23003c储能电机 断路器专用交直流两用储能电机

型号	额定电压 v	额定功率 w	额定电流 a	额定转速 r/min	工作制
hdz-23003c	220	300	2.5	300	s2 : 1min

hdz-23610c储能电机 断路器专用交直流两用储能电机

型号	额定电压 v	额定功率 w	额定电流 a	额定转速 r/min	工作制
hdz-23610c	220	360	2.7	1000	s2 : 1min

hdz-25001a储能电机 断路器专用交直流两用储能电机

型号	原型号	额定电压 v	额定功率 w	额定电流 a	额定转速 r/min	工作制
hdz-25001a	84hl-cjd	220	500	5.0	100	

s2 : 1min

hdz-20502储能电机 该电机主要配套于vd4机构

型号	额定电压 v	额定功率 w	额定电流 a	额定转速 r/min	工作制
hdz-20502	220	50	0.9	200	s2 : 1min

hdz-26005a-3储能电机

型号	额定电压 v	额定功率 w	额定电流 a	额定转速 r/min	工作制
hdz-26005a-3	220	600	5.0	450	s2 : 1min

hdz-27205bg储能电机

型号	额定电压 v	额定功率 w	额定电流 a	额定转速 r/min	工作制
hdz-27205bg	220	720	5.2	530	s2 : 1min

hdz-23302c储能电机 断路器专用交直流两用储能电机

型号	额定电压 v	额定功率 w	额定电流 a	额定转速 r/min	工作制
hdz-23302c	220	330	3.7	200	s2 : 1min

hdz-22080b储能电机 hdz-22480b储能电机 断路器专用交直流两用储能电机

型号	额定电压 v	额定功率 w	额定电流 a	额定转速 r/min	工作制
hdz-22080b	220	200	1.8	8000	s2 : 1min
hdz-22480b	220	240	2.0	8000	s2 : 1min

1、断路器专用交直流两用储能电机，

2、电压220v-380v，本产品适用于dw16/dw15/dw17/dw45/系列断路器储能合闸使用，还有用于真空断路器等型号的储能电机。

一、断路器储能电机的作用：断路器储能电机，主要是用于合闸，分闸。

二、断路器储能电机的储能原理：断路器储能的方式有两种：1、手动储能，2、电机储能。两种储能的最终目的都是把弹簧进行拉伸，将能量储存在弹簧中。手动储能一般只在检修时采用，或者是在紧急情况下又没有控制电源时采用。断路器的合闸机构实际上是一种脱扣机构，而断路器合闸或分闸都需要机

构提供足够的操作能量，储能机构在合闸前将弹簧储能（拉伸或压缩）并使机构稳定在一个死点，合闸机构在合闸时，使储能机构脱离死点而快速释放弹簧能量，进而完成合闸。合闸的同时为分闸弹簧储能，当分闸机构脱扣时，完成分闸。因此，要合闸就必须先储能。储能电机经常使用到，有自动重合闸功能的断路器在完成合闸后（储能弹簧已释放）还可以储能，就可以完成快速的重合闸功能。

三、断路器储能电机产品介绍：储能电机（俗称“马达”），电操机构有电动操作机构和电磁操作机构两种：电动操作机构由电动机驱动，一般适用于400a及以上大容量断路器的操作；电磁操作机构由电磁铁驱动，适用于100a、225a等小容量断路器。

此类产品还有很多型号没发布，价格依照咨询报价为准，欢迎来电咨询。