

DW15C-2500A电动垂直万能断路器

产品名称	DW15C-2500A电动垂直万能断路器
公司名称	上海人民成套电器厂有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	温州乐清市柳市镇东风工业区
联系电话	0577-27881563 13968724418

产品详情

产品介绍 dw15-200、400、630低压万能式断路器壳架等级额定电流至630a，额定工作电压至交流50hz1140v。该断路器主要在配电网中用来分配电能、保护线路及电源设备的过载、欠电压和短路。也能在交流50hz380v网络中用来保护电动机的过载、欠电压和短路。在正常条件下，该断路器可作为线路的不频繁转换及电动机的不频繁起动之用。 dw15-1000 ~ 1600万能式断路器适用于交流50hz380v的配电网中，作为分配电能和线路及电源设备的过载，欠电压和短路保护，在正常条件下也可作为线路的不频繁转换之用。 >>结构特点 dw15-200~630 断路器立体布置分为三大部分：触头系统、操作机构和脱扣器。静触头安装在绝缘底板上部，动触头通过触头支持、调节架与主轴连动。触头系统上部装有灭弧系统。操作机构可装在正前方或右侧面，有“o”、“i”指示牌、手动断开按钮、铭牌及标牌。操作机构左上方装有分励脱扣器、背部装有欠电压脱扣器与脱扣半轴相连。速饱和电流互感器或电流电压变换器套穿过下母线，欠电压阻容延时装置、热继电器或电子式脱扣器装在断路器底部。 dw15-1000~1600 本断路器为立体布置，由底架、侧板、横梁组成坚固框架，每相触头系统安装在底架上，上面装有灭弧室，操作机构装在断路器的右前方通过主轴与触头系统相连，1000a ~ 4000a均有电动操作机构，通过方轴与操作机构连成一体装在断路器下部，作断路器的贮能或直接闭合之用，在左侧板上装有防回跳机构，以防止断路器断开时的回跳，各种过电流脱扣器按不同要求均装在断路器的前下方，欠压脱扣器和分励脱扣器装在断路器左侧板下方，通过脱扣轴与放大机构相连，以减小脱扣力，辅助触头装在断路器正面左上方，供用户作二次回路控制用，在面板上，有供手动操作的棘轮手柄，接上脱卸式手柄可上下按动，使断路器贮能，当断路器正面面板右下方的观察窗口贮能压板翻起显示“贮能”字样时，表示贮能完毕。此时可按动面板右上方的“i”按钮，使断路器合上，再按动面板右上方的“o”按钮，断路器则分断。如果选用的是不带预贮能的断路器，则面板右上方只有“o”按钮。脱卸式手柄带动棘轮上下按动使断路器贮能，当贮能完毕时断路器自动合上，此时再按动面板右上方的“o”按钮，可使断路器分断。同时在面板左侧具有显示“i”、“o”字样的窗口，表示断路器的工作状态。产品属性万能式断路器630a 1000a 1600a 2500a 规格有电磁式手动 电磁式电动 热电磁电动 热电磁手动dw15万能式断路器 dw15万能式断路器的额定电流100a至4000a，额定电压交流50hz、380v至1140v。该断路器主要在配电网中用来分配电能，保护线路及电源设备的过载、欠电压和短路。 dw15-200、400、630也能在交流50hz、380v电网中用来保护电动机的过载、欠电压和短路。在正常条件下，dw15万能式断路器可作为线路不频繁转换及电动机不频繁起动之用。 dw15-200、400、630断路器为立体布置形式，触头系统、瞬时过电流脱扣器左右侧板均安装在一块绝缘板上。上部装有灭弧系统，操作机构可装在正前方或右侧面，有“分”、“合”指示及手动断开按钮。其左上方装有分励脱扣器，背部装有与脱扣半轴相连的欠电压脱扣器。速饱和电流互感器或电流电压变换器套在下母线上。欠电压延时装置

、热继电器或半导体脱扣器可分别装在下方。dw15-1000、1600、2500、4000断路器为立体布置形式，由底架、侧板、横梁组成框架，每相触头系统安装在底架上，上面装灭弧室。操作机构在断路器右前方，通过主轴与触头系统相连。电动操作机构通过方轴与机构连成一体装于断路器下部，作为断路器的贮能或直接闭合之用，贮能后的闭合由释能电磁铁承担。在左侧板上上方装有防回跳机构，以防止断路器在断开时弹跳。各种过电流脱扣器按不同要求装在断路器下方，欠电压，分励脱扣器及电动操作控制部分装在左侧，其中欠电压、分励脱扣器通过脱扣器与放大机构相连，以减少断路器的脱扣力。12对辅助触头供用户联接二次回路用，面板上有显示断路器工作位置的指示牌“1”“0”和“贮能”指示，还有合闸及分闸用的按钮“1”“0”（均按下）。dw15-1000、

1600断路器附有正面手动操作手柄；dw15-2500、4000附有检修用的手动操作手柄（均可卸下）。

注意事项，dw15万能式断路器可作为线路不频繁转换及电动机不频繁起动之用。dw15-200、400、630断路器为立体布置形式，触头系统、瞬时过电流脱扣器左右侧板均安装在一块绝缘板上。上部装有灭弧系统，操作机构可装在正前方或右侧面，有“分”、“合”指示及手动断开按钮。其左上方装有分励脱扣器，背部装有与脱扣半轴相连的欠电压脱扣器。速饱和电流互感器或电流电压变换器套在下母线上。欠电压延时装置、热继电器或半导体脱扣器可分别装在下方。dw15-1000、1600、2500、4000断路器为立体布置形式，由底架、侧板、横梁组成框架，每相触头系统安装在底架上，上面装灭弧室。操作机构在断路器右前方，通过主轴与触头系统相连。电动操作机构通过方轴与机构连成一体装于断路器下部，作为断路器的贮能或直接闭合之用，贮能后的闭合由释能电磁铁承担。在左侧板上上方装有防回跳机构，以防止断路器在断开时弹跳。各种过电流脱扣器按不同要求装在断路器下方，欠电压，分励脱扣器及电动操作控制部分装在左侧，其中欠电压、分励脱扣器通过脱扣器与放大机构相连，以减少断路器的脱扣力。

其他说明本公司秉承高科技、高质量、高效率的三大原则为广大客户服务，主要生产，断路器，继电器，漏电断路器，压力表，双电源自动转换开关，变压器，起动箱，交流接触器，调压器及各种高低压电器产品等，我们的经营宗旨：“以质量求生存，以信誉求发展，不断超越顾客的期望和要求”，将是我们续源电力不懈追求的目标！真诚地为顾客提供优质的产品和满意的服务，诚邀客商真诚合作、互惠互利，携手共创美好未来。如有需求请联系客服?我们真诚期待您的来电！服务热线：0577-27881563

移动电话：13968724418 ?网址;www.cnrnct.com交易说明按照公司价格合同进行交易