

澳门珠海中山江门锦河总代理批发台湾固纬 音频信号产生器

产品名称	澳门珠海中山江门锦河总代理批发台湾固纬音频信号产生器
公司名称	珠海市锦河贸易发展有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	珠海珠海市香洲区吉大路143号电子城2040室
联系电话	086-07563378316 13392999875

产品详情

gag-809音频信号产生器台湾固纬 gwinstek\r\n特性：\r\n频率范围：10hz ~1mhz\r\n正弦波失真：0.02% for gag-810\r\n六段输出衰减器\r\n外部同步功能\r\n正弦波\r\n频率范围 10hz ~ 1mhz, 共 5 档\r\n频率指示 dial scale\r\n频率准确度 (3% 1hz)\r\n输出电压 5 vrms (600w 负载) \r\n频率响应 10hz ~ 1mhz 0.5db (600w 负载)\r\nreference frequency (1khz) \r\n失真因素 500hz ~ 20khz, 0.02% 或以下 (gag-809 0.1%) \r\n100hz ~ 100khz, 0.05% 或以下 (gag-809 0.3%) \r\n(x10 range for 100hz, x 1k range for 100khz) \r\n50hz ~ 200khz, 0.3%或以下 \r\n20hz ~ 500khz, 0.5% 或以下 \r\n10hz ~ 1mhz, 1.5% 或以下 \r\n方波\r\n输出电压 10vp-p or more \r\novershoot 2% 或以下 (在 1khz, 最大输出)\r\nsag. 5% 或以下 (在 50hz) \r\n上升/下降时间 小於 200ns \r\n周期率 50% 5%\r\n外部同步 \r\n同步范围 5% / vrms \r\n最大可输入 15v (dc ac peak) \r\n输入阻抗150kw \r\n输出 \r\n输出阻抗 600w 10% \r\n输出衰减器 0, -10, -20, -30, -40,-50db \r\n6 档 (准确度 1db 在 600w 负载) \r\n使用电源 交流 100/120/220/240v 10%,50/60hz \r\n附件 电源线 x 1, 操作手册 x 1, 测试线 gtl-103 x 1 \r\n尺寸及重量 132(宽)x 211(高) x 297(长) mm, 约 2.5 公斤