

GMC接触器 接触器系列 LS接触器

产品名称	GMC接触器 接触器系列 LS接触器
公司名称	乐清市科讯电气有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	温州浙江温州柳市捷达西路2弄8号
联系电话	0577-27871310 13575428291

产品详情

产品介绍gmc-40交流接触器(简称接触器)适用于交流50hz或60hz，电压至690v、电流至95a的电路中，供远距离接通与分断电路及频繁起动、控制交流电动机，接触器还可加装积木式辅助触头组、空气延时头、机械联锁机构等附件，组成延时接触器、可逆接触器、星三角起动器，并且可以和热继电器直接插接安装组成电起动器。gmc---接触器1---辅助常开触点数0---辅助常闭触点数产品属性二、gmc-40正常工作条件和安装条件 1、周围空气温度为：-5 ~+40 ，24小时内其平均值不超过+35 ；2、海拔：不超过2000 m；3、大气条件：在+40 时大气相对湿度不超过50%，在较低温度下可以比较高的相对湿度，最湿月的平均最低温度不超过+25 ，该月的月平均最大相对湿度不超过90%。并考虑因温度变化发生在产品上凝露；4、污染等级：3级；5、安装类别： 类；注意事项6、安装条件：安装面与垂直面倾斜度不超过±5 °；7、冲击振动：产品应安装和使用在无显著摇动、冲击和振动的地方。8、安装方式：接触器除用螺钉安装外，还可用35mm，型标准卡轨安装。交流操作40-95可用35 mm或75mm卡轨安装其他说明gmc-40使用及维护1、接触器为防护式，动作结构为直动式，触头为双断点，具有体积小，重量轻、功耗低、寿命长、安全可靠等特点；2、接触器可组成机械可逆联锁磁力起动器，星三角减压起动器，还可根据用户选用增3、安装前应检查有关的技术数据（如额定电压、电流、操作频率等是否符合要求）。4、安装时，应该按规定条件安装，接触器线圈的接线端子a1符合朝上方，符合人的视觉习惯。5、对有金属安装底板的接触器要妥善接地。6、接线端螺钉应拧紧，检查接线正确无误后，应在主触头不带电情况下，先使吸引线圈通电分合数次，试验动作可靠后，才能投入使用。7、使用时如发现有不正常噪音，可能是铁芯极面上有污物，请擦净极面。8、使用中，应定期检查产品各部件，要求可动部位不卡住，紧固件无松脱，零部件如有损坏，应及时更换。交易说明本产品为公司批发,价格实惠,质量可靠