

[供应可控硅调压器] 欢迎前来洽谈！镇江春鹏电器

产品名称	[供应可控硅调压器] 欢迎前来洽谈！镇江春鹏电器
公司名称	镇江市春鹏电器有限公司
价格	1.00/木箱
规格参数	
公司地址	镇江扬中市八桥镇
联系电话	0511-88512582 13605298512

产品详情

您所选择的是我厂生产的kts(f)系列可控硅调压器,符合本厂严格的质量标准.我们非常高兴能向您提供这一产品,望她能为您提供可靠的服务.重要的安全预防信息：1. 阅读并理解本说明书的内容。2.

任何时候都使用一般常识去操作电器部件。3.

当发生故障时,若您不能断定问题所在。请向本厂技术部联系。4.

若水冷对本设备必须提供压力为0.1-0.15mp干净的冷却水,使其不得超温运行。

若风冷,风机必须正常工作,风向向上。5. 与本设备连接的电缆必须连接可靠。二.

kts系列可控硅调压器技术数据 型号 容量 kw 相数 输入电压v 输出电压v 输出电流a 负载性质 外形尺寸
高*深*宽 mm kts(f)-320kw 320 3 380 0-370 500 电阻 1300*600*700 kts(f)-450kw 450 3 380 0-370 685

1300*600*700 kts(f)-630kw 630 3 380 0-370 985 1300*600*700 kts(f)-900kw 900 3 380 0-370 1347

2000*600*700 kts(f)-1200kw 1200 3 380 0-370 1830 2000*600*800 kts-1500kw 1500 3 380 0-370 2280

2000*700*800 kts-1800kw 1800 3 380 0-370 2800 2000*700*800 kts-2200kw 2200 3 380 0-370 3430 2000*800*900

kts-2400kw 2400 3 380 0-370 3650 2000*800*900 三.电器原理 本设备有二部分组成.一为主回路:每相一只可控

硅与一只二极管反并联。由仪表。互感器。快熔等.二为控制器:三相移相触发,将输入的0-10ma或0-10v控制信号转换成相应的电角度,控制可控硅的导通角,达到调节负载电压之目的。控制部分由三相同步变压器,同步rc滤波回路,集成电路,手动调节,自动调节(化肥企业不用),或远控近控。

四.使用条件 a. 海拔高度不超过1000米 b. 围空气温度不高与40度不底与-10度 c. 空气湿度不大于95%

d. 无爆炸危险性气体 e. 室内使用 五.安装调试 本设备在安装前首先按下列程序进行调试：a. 起开调

压器前后门,检查各紧固件。接线是否有因运输而松动或脱落等现象。面板仪表,指示灯。开关等是否

完好。连接好与远控箱接线 b. 在电源柜三相输入端(有标色),接三相电源。用三只300-500w灯泡接成y形作假性负载,接在输出端(有输出标色)。c. 检查触发器上的电位器是否在零位,调压器控制器

开关在近控位置。合上电源,风冷:风机应运行正常,风向向上。水冷:必须将柜内水压继