

郑州总线制火焰检测安全报警仪

产品名称	郑州总线制火焰检测安全报警仪
公司名称	郑州海亮消防设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南郑州金水区花园北路花半里2号楼701
联系电话	18937152118

产品详情

概述：该产品是我公司研制的总线制火焰检测报警仪,用于配接bk5xx系列隔爆型火焰探测器、bk8001ex防爆型jie收器、bk8002ex防爆型执行器、隔爆型声光报警器、防爆型手动报警按钮等防爆设备构成火焰检测报警系统。报警仪采用先进的微处理器作为控制单元，能显示现场火焰探测器的监控、报警、故障状态，响应速度快。当火灾中的火焰达到或超过预置报警值时，控制器立即发出声光报警，以提醒及时采取安全措施，并控制其它联动动作，防止爆炸、火灾事故的发生。控制器为非防爆型，应安装在安全区，用它构成的火焰检测报警系统有组成、调试简单等特点，该报警仪广泛应用于汽油、煤油、柴油、航空汽油、液压油、碳氢化合物：乙烯、聚乙烯、天然气、民用燃气、液化石油气、甲烷、乙烷、丙烷等火焰检测。

产品特点：1、模块化结构设计

2、人性化操作界面

3、大屏幕液晶实时显示

4、两路可编程继电器

5、2路标准rs-485总线通讯

6、具有黑匣子存储功能，可存储1000条记录

7、rs-232或rs-485信号输出至crt或上位机 技术指标：1、系统容量：两回路（每回路63点，共126点）

2、输出信号：两组可编程继电器（触点容量ac220v/5a）

rs-232串行输出，标准rs-485信号输出

3、

通讯方式：四总线通讯（dc24v电源+标准rs-485通讯线）

4、环境条件：温度：-10 ~ 55 湿度：< 95%rh

5、工作电源：ac220v ± 15%、50hz ± 1%

6、备用电源：两节dc12v/4ah可充电电池串联

7、功率：10w

8、探测器供电电压：dc24v ± 25%

9、外型尺寸：385mm × 300mm × 180mm(长 × 宽 × 深)

10、控制器与探测器连线要求：电源线rvvp-2*1.5，通讯总线：rvsp-2*1.5

11、安装方式：安全现场壁挂式安装或盘装上柜式