

郑州剩余电流式电气火灾监控探测器

产品名称	郑州剩余电流式电气火灾监控探测器
公司名称	河南消防设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南郑州金水区花园北路花半里2号楼701
联系电话	18937152118

产品详情

功能特点：

探测器按测量额定电流量不同分为六个分型：ft8120-2、ft8120-3、ft8120-5、ft8120-7、ft8120-9、ft8120-11剩余电流式电气火灾监控探测器；

与电气火灾监控设备采用无极性两线制连接方式；

采用数字化总线技术，报警响应快，通讯可靠；

探测器内置高性能cpu，采用智能算法，具有电流补偿、失电检测、报警输出等功能；

探测器从200ma到1000ma九级报警剩余电流设置，1到8路报警设置，通过探测器面板上的数码管和按键可以实现探测器修改地址编码和报警电流等设置，方便工程调试和维护；

零序电流互感器具有外形美观，灵敏度高，线性度好，运行可靠，安装方便等特点；

探测器具有工作状态指示指示灯，还有自检功能，内置蜂鸣器，可作为独立探测器使用。

技术性能指标：

工作电压：ac220v；

额定动作电流：200ma~1000ma九级可设（步进100ma）；

额定不动作电流：额定动作电流的50%；

输出触点容量：1a/120vac，1a/24vdc；

触点输出：可设置为脉冲输出或持续输出，输出延时0~10秒；

环境温度：-10 ~ +50 ；

相对湿度： 95%rh，不凝露；

编码方式：按键编码(编码范围为1~252)；

探测器外形尺寸：155 × 111 × 60mm。