

滨州西门子变压器代理商-变频器中国总代理

产品名称	滨州西门子变压器代理商-变频器中国总代理
公司名称	上海跃韦科技集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子:西门子PLC模块.电机代理 全系列:西门子变频器通讯电缆代理 德国:西门子触摸屏DP接头代理
公司地址	上海市金山区吕巷镇溪北路59号5幢（三新经济小区）（注册地址）
联系电话	15821196730 15821196730

产品详情

BOP-2调试G120XA操作步骤

1、BOP-2操作按钮和显示屏幕

2、菜单结构

菜单	功能描述
MONITOR	监视菜单:运行速度、电压和电流值显示
CONTROL	控制菜单:使用 BOP-2 面板控制变频器
DIAGNOS	诊断菜单:故障报警和控制字、状态字的显示
PARAMS	参数菜单:查看或修改参数
SETUP	调试向导:快速调试
EXTRAS	附加菜单:设备的工厂复位和数据备份

3、电气接线

4、基本电机调试，选择“SETUP”，可以根据上下键选择要修改的参数。

参数号	参数值	注释
RESET	YES/NO	对变频器复位./不对变频器复位
P0096	0	***级应用级
P100	0	标准: IEC 或 NEMA
P210		变频器进线电压
P300	1	电机类型:感应电机
P304		电机额定电压;根据电机铭牌设置
P305		电机额定电流;根据电机铭牌设置
P307		电机额定功率;根据电机铭牌设置
P310		电机额定频率;根据电机铭牌设置
P311		电机额定转速;根据电机铭牌设置
P1300	0	控制方式设置为V/F控制
P1900	0	暂不激活电机辨识
P15	46	选择连接宏(P10=1时,可修改,完成后P10=0;)
P1080	0	***小转速
P1082		***大转速;根据电机铭牌设置
P1120	60	加速时间,默认 10S,根据实际自行调整。
P1121	60	减速时间,默认 10S,根据实际自行调整。
P1135	3	OFF3停车时间,3S,根据实际自行调整。
FINISH	YES	调试结束(一定要选择YES,之后等变频器自动复位)

5 手动参数设置