

# 光电开关、Y125B-2、Y115B-2

产品名称	光电开关、Y125B-2、Y115B-2
公司名称	乐清市杰航电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省温州市乐清柳市镇东岸工业区
联系电话	0713-2117633 15171333066

## 产品详情

光电开关、y125b-2、光电传感器、y115b-2

小型金属压铸外壳，直流固态输出型光电传感器

1. 采用金属压铸外壳，坚固可靠

坚固的外壳更能适应不良的工作环境。

2. 安装调整简单

具灵敏度调整旋钮和动作指示灯，使调节简单容易。

3. 放大器内藏，响应速度3ms

动作、复位时间均在3ms。

4. 具备短路保护功能

可以有效防止内部电路的损坏。

检出方式		扩散对射式	镜面反射式	扩散反射式
型号	npn	y125a-2	y125d-2	y125b-2
	pnp	y115a-2	y115d-2	y115b-2

检出距离	0-5m	0.1-2m	0-30m
标准检出物	.....	cf5型反射镜	10 × 10cm白图纸
电源电压	dc12 ~ 24v ± 10% 脉动(p-p)10%以下		
最小可检出物体	不透明体11mm	不透明体30mm	透明体/不透明体1 × 5mm(10m距离上)
回差距离	.....		检出距离的20%以下
输出	npn	npn集电极开路输出：灌入电流100ma，残余电压1.2v	
	pnp	pnp集电极开路输出：拉出电流100ma，残余电压1.2v	
光源	红外led		
指示灯	动作灯（红），电源灯（绿），投光器只有电源灯（红）		
灵敏度调节	带电位器		
输出状态	亮动/暗动，通过改变电源极性选择		

y125a-2、y15a-2、y125d-2、y115d-2、y125b-2、y115b-2、光电开关、光电传感器

光电开关、y125b-2、光电传感器、y115b-2