

KYN28高压开关柜

产品名称	KYN28高压开关柜
公司名称	湖北展宇软起动电气有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	襄樊湖北省襄阳市樊城区松鹤路创业路口
联系电话	0710-3343998 18607278588

产品详情

产品介绍kyn28-12型户内式金属铠装抽出式开关设备(以下简称开关设备),系3~12千伏三相交流50hz单母线及单母线分段系统的成套配电装置。主要用于发电厂、中小型发电机送电、工矿企事业配电及电业系统的二次变电所的受电、送电及大型高压电动机起动等。实行控制保护、监测之用,本开关设备满足dl/t4049 1,iec298、gb3906等标准要求,具有防止带负荷推拉断路器手车、防止误分合断路器、防止接地开关处在闭合位置时关合断路器、防止误入带电隔室、防止在带电时误合接地开关的联锁功能,即可配用vs1真空断路器,又可配用abb公司的vd4真空断路器。实为一种性能优越的配电装置。产品属性1、额定电压(kv) 3.6/7.2/12 最高工作电压(kv) 3.6/7.2/12 工频耐受电压(kv) 42(lmin) 冲击耐受电压(kv) 75 额定频率 50hz 额定电流(a) 630-3150 额定热稳定电流(ka 4s) 16-50 额定动稳定电流(ka) 40-125 额定短路开断电流(ka) 16-50 额定短路关合电流(ka) 40-125 防护等级 ip4x 安装操作安装步骤如下:

a. 将开关柜固定在基础槽钢上,可用m12--m14底脚螺钉,也可采用焊接。

b. 开关柜间以m12螺栓连接。c. 安装主母线。安装前应检查接触面是否平整、清洁、无氧化,如需再次加工,则应注意接触面在加工过程中永远有中性凡士林油保护,以防生成氧化层,主母线及柜内各接点的螺栓在投入运行前均需将再紧一遍。d. 安装电缆。电缆固定在柜底角钢上,按相应规程后,将缆芯连接于电器出线端上,电缆根数超过两根时应加分线板。e. 柜体接地。将接地线接在端子室内侧接地螺栓上或当柜体焊接于基础槽钢时,将地线联接于基础槽钢上。

f. 按断路器安装使用说明书对断路器进行调试工作。

g. 传动系统试动作,要求准确无误。各转动部位均注以润滑油。

h. 各继电器整定后,对整个辅助回路进行动作试验。注意事项a)正常环境条件 1) 周围空气湿度 上限,+40 下限,-10 2) 海拔:1000m 3) 相对环境温度:日平均不大于95%,月平均不大于90%

4) 地震:烈度不超过8度 5) 周围空气应不受腐蚀性或可燃气体,水蒸气等明显污染

6) 无严重污秽及经常性的剧烈振动,严酷条件下严酷度设计满足1度要求b) 特殊工作条件:

在超过规定的正常环境条件下使用时,由用户和制造厂协商。交易说明1、在订货时应注明所配套电机的种类、型号、规格和数量以及使用场合。2、代为选型时,请详细注明使用电动机的技术参数,如功率、型号、极数、额定电压、电流及负载特征。